

SPA100系列电话适配器的用户信息

目标

用户信息用于了解用户在线路两端的身份。通过使用此功能，两个用户之间的通信变得更容易。本文介绍如何在SPA100系列模拟电话适配器上配置用户信息。

适用设备

- SPA112
- SPA122

软件版本

- 1.3.2(014)

用户信息设置

步骤1.登录“电话适配器配置实用程序”，然后选择“语音”>“线路1”或“线路2”。“线路1”页打开：

Line 1

Call Feature Settings

Blind Attn-Xfer Enable: no

Xfer When Hangup Conf: yes

Conference Bridge Ports:

Emergency Number:

MOH Server:

Conference Bridge URL:

Enable IP Dialing: no

Mailbox ID:

Proxy and Registration

Proxy:

Outbound Proxy:

Use Outbound Proxy: no

Register: yes

Register Expires:

Use DNS SRV: no

Proxy Fallback Intvl:

Mailbox Subscribe URL:

Use OB Proxy In Dialog: yes

Make Call Without Reg: no

Ans Call Without Reg: no

DNS SRV Auto Prefix: no

Proxy Redundancy Method:

Mailbox Subscribe Expires:

Subscriber Information

Display Name:

Password:

Auth ID:

User ID:

Use Auth ID: no

Resident Online Number:

Supplementary Service Subscription

Call Waiting Serv: yes

Block CID Serv: yes

注意：线路1上的用户信息配置适用于线路2。

Subscriber Information			
Display Name:	<input type="text" value="User"/>	User ID:	<input type="text" value="12"/>
Password:	<input type="text" value="Pass1"/>	Use Auth ID:	<input checked="" type="checkbox"/> yes
Auth ID:	<input type="text" value="user1"/>	Resident Online Number:	<input type="text" value="555-0100"/>

步骤2.在Display Name字段中输入呼叫方ID的名称。

步骤3.在User ID字段中输入用户ID。

步骤4.在Password字段中输入密码。

步骤5. (可选) 在Use Auth ID下拉列表**中**选择Yes，输入SIP身份验证的身份验证ID和密码。否则，选择**No** 以使用用户ID和密码。

注意：如果选择“否”，请跳至步骤7。

步骤6.在Auth ID字段中输入SIP身份验证的身份验证ID。

步骤7.在Resident Online Number字段中输入有效的Skype Online Number，这样对Skype号码的呼叫将振铃您的电话。

步骤8.如果已完成**所需**的建议设置，请单击“提交”，或单击“**刷新**”以查看新的所需信息。