

在降级到6.0(2)A6(1)以下后恢复Nexus 3k(3548X/3524X)

目录

[简介](#)

[问题](#)

[解决方案](#)

简介

根据6.0(2)A6(1)的发行版本注释，N3K-C3548P-10GX不支持[低于6.0\(2\)A6\(1\)](#)。目前，CCO的软件下载部分并未描述3548和3548X之间的PID。由于用户错误或其他原因，始终存在图像降级的可能性。

在6.0(2)A6(3)中添加了对兼容硬件(3548X/3524X)的健全性检查，这将防止意外降级到不支持的版本(6.0(2)A6(1)之前)

问题

对于在3548X或3524X上运行的软件低于6.0(2)A6(3)并执行降级的情况，重新加载机箱时，您会看到以下错误

```
POST is completed
WARNING! WARNING! WARNING! *****
##### BKPLANE SPROM CARDID NOT PROGRAMMED #####
This kickstart image is not compatible with *
the current hardware platform *
Rebooting system *
WARNING! WARNING! WARNING! *****
```

重新加载后，交换机也可能会掉入无限堆栈跟踪。

使用Ctrl -]的标准分段过程不起作用。Ctrl - c确实有效，但加载无效的启动映像并进入启动提示符。

解决方案

要从此情况中恢复，请重新加载交换机，然后使用按键序列Ctrl - L中断bios。此时，您应该收到加载程序提示。启动并加载兼容的启动/系统映像。