

连接 Cisco 1750/2600/3600 E&M VIC 与 Lucent PBX G3R E&M Trunk的 E&M 电缆引脚排列

目录

[简介](#)

[先决条件](#)

[要求](#)

[使用的组件](#)

[规则](#)

[引脚](#)

[相关信息](#)

简介

本文档介绍将 Cisco 1750/2600/3600 E&M 语音接口卡 (VIC) 连接到 Lucent PBX G3R E&M 中继的 E&M 电缆引脚布局。

先决条件

要求

本文档没有任何特定的要求。

使用的组件

本文档不限于特定的软件和硬件版本。

规则

有关文档规则的详细信息，请参阅 [Cisco 技术提示规则](#)。

引脚

注意： Lucent G3R PBX ty1-stan和ty5可与Cisco 1750/2600/3600 E&M VIC互操作。

Type 1 & 5; 4-wires; router to PBX -----Lucent-----

Router	Pins	PBX
	1 --	
M	2 -- 6	M
R	3 -- 4	TA
R1	4 -- 1	RA

T1	5 -- 2	RB
T	6 -- 5	TB
E	7 -- 3	E
	8 --	

相关信息

- [语音技术支持](#)
- [语音和统一通信产品支持](#)
- [Cisco IP 电话故障排除](#)
- [技术支持 - Cisco Systems](#)