

檢查Cisco Secure Endpoint Windows Connector Installer退出代碼

目錄

[簡介](#)

[Windows Installer退出代碼](#)

簡介

本文檔介紹思科安全終端Windows聯結器退出代碼。

Windows Installer退出代碼

使用命令列開關安裝Windows聯結器的管理員必須知道退出代碼。可以在%TEMP%資料夾的immpo_install.log中找到它們。

代碼	說明
0	成功。
39	磁碟空間不足
1053	在升級或解除安裝過程中，聯結器未響應啟動或控制請求。
1323	提供的解除安裝密碼不正確。
1603	未找到解除安裝程式以刪除聯結器。
1605	未找到安全客戶端的解除安裝程式。
1618	另一個安裝已在進行中。
1633	不受支援的平台（例如，在64位上安裝32位，反之亦然）。
1638	此版本或更新版本的產品已存在。
1801	安裝路徑無效。
3010	成功；需要重新啟動才能完成安裝
3017	驅動程式錯誤導致升級失敗。此電腦當前未受保護。您必須重新啟動電腦才能恢復保護。
16002	電腦正在等待重新啟動，必須在安裝之前完成重新啟動。
16003	不支援的作業系統（如XP SP2、Win2000）。

代碼	說明
16004	無效的使用者許可權 (不以管理員身份運行)。
16005	在升級或解除安裝期間無法停止到聯結器
16006	當前已啟用作業系統特定功能(增強型寫入篩選器(EWF)或基於檔案的寫入篩選器(FBWF))，這些功能會干擾Windows聯結器。請禁用這些功能，然後重試。
16008	由於電腦上已經需要掛起的重新啟動，聯結器升級被阻止。
16007	聯結器安裝需要重新啟動才能完成，但已在策略中配置了Block Reboot選項。
16008	聯結器升級在安裝之前需要重新引導。
16009	缺少Windows 7和Windows Server 2008 R2修補程式的SHA-2代碼簽名支援(KB3033929)。
16010	驅動程式錯誤導致升級失敗。聯結器已成功重新啟動，並且此電腦當前受到保護。
16014	端點隔離處於活動狀態。 必須先將聯結器從隔離狀態中取出，然後安裝程式才能繼續。
16016	驅動程式錯誤導致升級失敗。重新啟動電腦，然後重試升級。如果問題仍然存在，請與支援人員聯絡。
16017	Device Flow Correlation驅動程式需要在升級後重新啟動。
16019	缺少Azure代 碼簽名支援所需的Windows支持

關於此翻譯

思科已使用電腦和人工技術翻譯本文件，讓全世界的使用者能夠以自己的語言理解支援內容。請注意，即使是最佳機器翻譯，也不如專業譯者翻譯的內容準確。Cisco Systems, Inc. 對這些翻譯的準確度概不負責，並建議一律查看原始英文文件（提供連結）。