

RV016、RV042、RV042G和RV082 VPN路由器上的動態DNS(DDNS)配置

目標

管理員使用動態域名系統(DDNS)將IP地址對映到域名。但是，如果您有動態IP地址，您的IP地址將隨時更改。DDNS會監控這些更改，並繼續將域名對映到您的當前IP地址。如果您希望為網站或伺服器提供域名，但ISP已為您提供動態IP地址，則此命令非常有用。

本文檔介紹如何在RV016、RV042、RV042G和RV082 VPN路由器上配置DDNS。

注意：要在裝置中使用此功能，使用者必須在兩個DNS提供程式之一有一個帳戶。若為DynDNS，請轉至www.dyndns.org和www.3322.org。

適用裝置



- RV016
- RV042
- RV042G
- RV082

軟體版本

- v4.2.1.02

動態DNS配置

步驟 1. 登入到路由器配置實用程式並選擇Setup > Dynamic DNS。Dynamic DNS頁面隨即開啟：

Dynamic DNS			
Interface	Status	Host Name	Configuration
WAN1	Disabled	--	
WAN2	Disabled	--	

步驟 2. 按一下要配置動態DNS的WAN的Edit按鈕。「Edit Dynamic DNS Setup」頁面將重新開啟，其中包含新欄位。

Dynamic DNS

Edit Dynamic DNS Setup

Interface : WAN1

Service :

Dynamic DNS

Edit Dynamic DNS Setup

Interface : WAN1

Service : DynDNS.org ▼

Username : DynDNSuserexp Register

Password : ●●●●●●

Host Name : example . dyndns . org

Internet IP Address : 0.0.0.0

Status :

Save Cancel

步驟 3. 從Service下拉選單中選擇域的DDNS服務提供商。
選項如下：

- 禁用 — 在WAN介面上禁用動態DNS。
- DynDNS — 這將將DDNS服務提供商設定為Dyndns.org。
- 3322.org — 這將將DDNS服務提供商設定為3322.org。

步驟 2. 在Username欄位中輸入您的DDNS帳戶的使用者名稱。

注意：按一下Register重定向到與指定服務提供商（DynDNS或3322）對應的網頁。

步驟 3. 在密碼欄位中輸入您的DDNS帳戶的密碼。

步驟 4. 在Host Name欄位中輸入主機名。

與域相關的當前Internet IP地址顯示在Internet IP地址欄位中。

狀態欄位顯示有關DNS使用者的資訊，指示使用者是否正確、處於活動狀態或在身份驗證期間是否出現任何錯誤。

步驟 5.按一下Save儲存更改，或按一下Cancel撤消更改。

關於此翻譯

思科已使用電腦和人工技術翻譯本文件，讓全世界的使用者能夠以自己的語言理解支援內容。請注意，即使是最佳機器翻譯，也不如專業譯者翻譯的內容準確。Cisco Systems, Inc. 對這些翻譯的準確度概不負責，並建議一律查看原始英文文件（提供連結）。