

Aktivieren der SQL-Protokollierung in UCSD 6.6

Inhalt

[Einführung](#)

[Voraussetzungen](#)

[Anforderungen](#)

[Verwendete Komponenten](#)

[Problem: Wie wird die SQL-Protokollierung in UCS Director \(UCSD\) aktiviert?](#)

[Lösung](#)

[Protokollüberprüfung mit dem shelladmin-Benutzer](#)

[Protokollüberprüfung mit dem Stammbenutzer](#)

[Zugehörige Informationen](#)

Einführung

In diesem Dokument wird beschrieben, wie die SQL-Protokollierung in der UCS Director (UCSD) 6.6-Umgebung aktiviert wird.

Voraussetzungen

Anforderungen

Cisco empfiehlt, über Kenntnisse in folgenden Bereichen zu verfügen:

- UCS Director (UCSD)
- Strukturierte Abfragesprache (SQL)

Verwendete Komponenten

Die Informationen in diesem Dokument basieren auf UCS Director (UCSD) 6.6.

Die Informationen in diesem Dokument wurden von den Geräten in einer bestimmten Laborumgebung erstellt. Alle in diesem Dokument verwendeten Geräte haben mit einer leeren (Standard-)Konfiguration begonnen. Wenn Ihr Netzwerk in Betrieb ist, stellen Sie sicher, dass Sie die potenziellen Auswirkungen eines Befehls verstehen.

Problem: Wie wird die SQL-Protokollierung in UCS Director (UCSD) aktiviert?

Eine detailliertere Fehlerbehebung und Problemanalyse ist in bestimmten Fällen erforderlich, um die SQL-Protokollierung zu aktivieren. Diese Protokollinformationen helfen beispielsweise herauszufinden, auf welche Datenbanktabellen zugegriffen wird oder bei der Tabellenzugriffszeit Fehler auftreten können.

Lösung

Stellen Sie eine Verbindung zur UCSD-Benutzeroberfläche her, und gehen Sie zu Administration -> Support Information -> Enable debugging.

Um die UCSD-Anwendungsprotokolldatei (logfile.txt) über die Befehlszeilenschnittstelle (CLI) anzuzeigen, gibt es zwei verschiedene Ansätze.

Protokollüberprüfung mit dem shelladmin-Benutzer

1. SSH-Terminal öffnen
2. Geben Sie die shelladmin-Anmeldeinformationen an.
3. Option 18 auswählen - Tail-Infrastruktur-Protokolle

Protokollüberprüfung mit dem Stammbenutzer

1. SSH-Terminal öffnen
2. Geben Sie die root-Benutzeranmeldeinformationen an.
3. Führen Sie den folgenden Befehl aus

```
tail -f /opt/infra/inframgr/logfile
```

Zugehörige Informationen

- [Leitfäden für Wartung und Betrieb des UCSD](#)
- [Technischer Support und Dokumentation - Cisco Systems](#)