

Pinout و EIA/TIA-232 عي مجت 1-في-5

تايوت حمل

[عم دق مل](#)

[ةيس اس أال تابل طت مل](#)

[تابل طت مل](#)

[عم دخت س مل تانوك مل](#)

[تاجال طصال](#)

[EIA/TIA-232 لباك ةعوم جم](#)

[EIA/TIA-232 DTE Cable Pinout \(نم DB-60 ل DB-25\) ل صوم](#)

[EIA/TIA-232 DCE \(نم DB-60 ل DB-25\) تالباك ةطرشأ](#)

[قلص تاذ تامول عم](#)

عم دق مل

- تاناي بلل ةيفر طالا ةطحمل تادعم) هراصتخاو EIA/TIA-232 لباك عي مجت ةقوي ثولا هذه فرصت (DCE - تاناي بلل تالاصت تادعمو DTE).

ةيس اس أال تابل طت مل

تابل طت مل

دن تسمل اذهل ةصاخ تابل طت مل دجوت ال

عم دخت س مل تانوك مل

ةني عم ةي دام تانوك مو جمارب تارادصإ ل ع دن تسمل اذه رصت ق ي ال

ةصاخ ةي لم عم ةئي ب ي ف ةدوجوم ل ةزهجال نم دن تسمل اذه ي ف ةدراولا تامول عم ل عاشنإ مت تناك اذا. (يضا رتفا) حوسم م نيوك ت ب دن تسمل اذه ي ف عم دخت س مل ةزهجال عي مج ت ادب رمأ ي ال لم ت حمل ري ثأ ل ل كم ه ف نم دكأت ف ، ةرشابم كتك ب ش

تاجال طصال

[تاجال طصال لوح تامول عم ل نم ديزم ل ع لوصحل ل ةينقت ل Cisco تاجي مل تاجال طصال عجار تادنت س مل](#)

EIA/TIA-232 لباك ةعوم جم

EIA/TIA-232 DTE Cable Pinout (نم DB-60 ل DB-25) ل صوم

DCE يلى ريشي ← و DCE يلى DTE يلى ريشي → : قراشلا هاجتلا يلى مهسال ريشت : عطاالم
DTE يلى

قراشلا	25 انس	هاجتلا	فصولا	قراشلا	60 *1*انس
—	—	—	ةعومجم ةيريصقت	MODE_0 GND MODE_DCE	J1-50 J1-51 J1-52
عرد GND	يج 2-1	—	درفم	GND عرد	J1-46
لصوم RxD —	عرد J2-2	→ —	لودجم جوز 5 مقرر	TxD/RxD —	J1- عرد 41
لصوم RxD —	عرد J2-3	← —	لودجم جوز 9 مقرر	لصوم RxD/TxD —	J1- عرد 36
ةيزهاج ءدبلا —	عرد J2-4	→ —	لودجم جوز 4 مقرر	ةيزهاج ةيزهاج/ءدبلا — ءدبلا	J1- عرد 42
CTS —	عرد J2-5	← —	لودجم جوز 10 مقرر	CTS/RTS —	J1- عرد 35
DSR —	عرد J2-6	← —	لودجم جوز 11 مقرر	DSR/DTR —	J1- عرد 34
ةرئاد GND —	عرد J2-7	—	لودجم جوز 1 مقرر	GND ةرئاد —	J1- عرد 45
صرق DCD —	عرد J2-8	← —	لودجم جوز 12 مقرر	DCD/LL —	J1- عرد 33
TxC —	عرد J2- 15	← —	لودجم جوز 8 مقرر	TxC/NIL —	J1- عرد 37
ةئف RxC —	عرد J2- 17	← —	لودجم جوز 7 مقرر	TxC/TxCE —	J1- عرد 38
LTST —	عرد J2- 18	→ —	لودجم جوز 2 مقرر	LL/DCD —	J1- عرد 44
DTR —	عرد J2- 20	→ —	لودجم جوز 3 مقرر	DTR/DSR —	J1- عرد 43

زارطالا TxCE —	عرد J2- 24	→ —	لودجم جوز مقر 6	TxCE/TxC —	J1- عرد 39
راشم لاريغ (PIN) ي صخش فيرعت مقر ي نو كي ال *1* الصتم هي ل					

DB-25 (DB-60 نم) EIA/TIA-232 DCE تالباك ةطرشاً

DCE ي لاريشي ← و DCE ي لاريشي → : ةراش ل هاجت ل م سأل اريشت : ةطح الم
DTE ي ل

60 *1* انس	ةراش	فصولا	هاجتا	25 انس	ةراش
J1-50 J1-51	MODE_0 GND	ةعومجم ةريصقت	—	—	—
J1-46	GND	درفم	—	يج 2-1	عرد GND
J1- عرد 36	RxD/TxD لصوم —	لودجم جوز مقر 9	← —	عرد J2-2	زارطالا TxD —
J1- عرد 41	TxD/RxD —	لودجم جوز مقر 5	→ —	عرد J2-3	لصوم RxD —
J1- عرد 35	CTS/RTS —	لودجم جوز مقر 10	← —	عرد J2-4	ةيزهاج ءدب ل —
J1- عرد 42	ةيزهاج ةيزهاج/ءدب ل ءدب ل —	لودجم جوز مقر 4	→ —	عرد J2-5	CTS —
J1- عرد 43	DTR/DSR —	لودجم جوز مقر 3	→ —	عرد J2-6	DSR —
J1- عرد 45	GND	لودجم جوز مقر 1	—	عرد J2-7	ةراد GND
J1- عرد 44	LL/DCD —	لودجم جوز مقر 2	→ —	عرد J2-8	صرق DCD —
J1- عرد 39	TxCE/TxC —	لودجم جوز مقر 7	→ —	عرد J2- 15	TxC —
J1- عرد 40	ةميقي ةينقت/ةيرفص	لودجم جوز مقر 6	→ —	عرد J2-	ةئف RxC

—	17			RxC —	
LTST —	عرد J2- 18	<— —	لودجم جوز 12 مقرر	DCD/LL —	J1- عرد 33
DTR —	عرد J2- 20	<— —	لودجم جوز 11 مقرر	DSR/DTR —	J1- عرد 34
زارطالا TxCE —	عرد J2- 24	<— —	لودجم جوز 8 مقرر	ةينقت RxC/TxCE —	J1- عرد 38
<p>راشملا ريغ (PIN) ي صخش فيرعت مقرر ي ا نوكي ال *1*</p> <p>الصتم هيل</p>					

ةلص تاذا تامولعم

- [ةيلسلس تلالا ةكبش للة ةيطمن للا تا دجوللا لي صوت](#)
- [Cisco Systems - تا دننن سمل او ينقت للا معدلا](#)

ةمچرتل هذه لوج

ةللأل تاي نقتل نمة ومة مادختساب دن تسمل اذة Cisco تمةرت
ملاعلاء انء مء مء نمة دختسمل معد و تمة مء دقتل ةر شبل او
امك ةق قء نوك ت نل ةللأل ةمچرت لصف أن ةظحال مء ءرء. ةصاأل مء تءل ب
Cisco ةللخت. فرتمة مچرت مء دقء ةللأل ةل فارتحال ةمچرتل عم لاعل او
ىل إأمءءاد ءوچرلاب ةصوء و تامةرتل هذه ةقء نء اهءل وئس م Cisco
Systems (رفوتم طبارل) ةل صأل ةل ءل ءن إل دن تسمل