

# في SSID فرع عمل مويلا في لوصول تقو زارطال RV110w

## فدهال

يلى لوصول اب (SSID) نام أة ومجم فرع عمل حامس لى لوؤس ملل نكمي، RV110w زارطال في  
ة لاقم ل هذه حضوت. ةك بشل نام أة دايز لى دعاسي اذهو. ةددم تاقوا اناثا ةك بشل  
RV110W لى مويلا نم تقو لى لوصول تاداع لى وكت ة في ك

## قي بط لى ة لبا ق لى ة زه ج أ لى

- زارطال RV110W

## ة في ئارج ت او ط خ

ة في ساس أ تاداع | > في كل س ال را ي ت خ ال ة دعاس م لى ب ي و لى ن ي و ك ت ة ا د م د خ ت س أ . 1. ة و ط خ لى  
ة في ساس أ لى تاداع لى ة ح ف ص ر ه ط ت

### Basic Settings

Radio:  Enable

Wireless Network Mode: B/G/N-Mixed

Wireless Band Selection:  20MHz  20/40MHz

Wireless Channel: 6-2.437 GHZ

AP Management VLAN: 1

U-APSD (WMM Power Save):  Enable

Wireless Table									
<input type="checkbox"/>	Enable SSID	SSID Name	SSID Broadcast	Security Mode	MAC Filter	VLAN	Wireless Isolation with SSID	WMM	WPS Hardware Button
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	ciscosb1	<input checked="" type="checkbox"/>	Disabled	Disabled	1	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="radio"/>
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ciscosb2	<input type="checkbox"/>	Disabled	Disabled	1	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="radio"/>
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ciscosb3	<input type="checkbox"/>	Disabled	Disabled	1	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="radio"/>
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ciscosb4	<input type="checkbox"/>	Disabled	Disabled	1	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="radio"/>

Edit Edit Security Mode Edit MAC Filtering Time of Day Access

Save Cancel

اهي ف ديرت ي ت لى و SSID ب ة ص ا خ لى را ي ت خ ال ة ن ا خ د د ح ، في كل س ال لى ل و د ج لى في 2. ة و ط خ لى  
مويلا تقو لى لوصول تاداع لى ر ي ر ح ت

ة د ي د ج ة ح ف ص ح ت ف ت . مويلا لى لوصول تقو ق و ف ر ق ن ا . 3. ة و ط خ لى

### Time of Day Access

**Add / Edit Access Point Configuration**

Active Time:  Enable

Start Time:  Hours  Minutes

Stop Time:  Hours  Minutes

ىلإ لوصول اب حامس لل نى كم ت راي تخالال ة ناخ دح ، لى غش لال تقو نى م ي لى ل 4. ة وطلال طقف ة دح م تاق و انا ثا SSID ة ك ب ش .

"تاعاس" ة لدس ن م ل مئ او ق ل م د خ ت س ا ، ء د ب ل ل تقو ن م ن م ي ا ل ب ن ا ج ل ي ف 5. ة وطلال SSID ف ر ع م ل ه ي ف ن ك م ي ي ذ ل ا ت ق و ل ا ء د ب ت ق و ن ي ي ع ت ل "ءاس م / ا ح ا ب ص" و "قئ ا ق د" و ة ك ب ش ل ل ي ل ل و ص و ل ا .

"قئ ا ق د" و "تاعاس" ة لدس ن م ل مئ او ق ل م د خ ت س ا ، ف ا ق ي ا ل ا ت ق و ن ي م ي ل ع 6. ة وطلال ة ك ب ش ل ل ي ل ل و ص و ل ا SSID ف ر ع م ل ه ي ف ن ك م ي ي ذ ل ا ف ا ق ي ا ل ا ت ق و ن ي ي ع ت ل "AM/PM" و .

ف ل خ ل ل ق و ف و ا ه ل ه ا ج ت ل ر م ا ل ا ء ا غ ل ل و ا ت ا ر ي ي غ ت ل ا ظ ف ح ل ظ ف ح ق و ف ر ق ن ا 7. ة وطلال ة ق ب ا س ل ل ء ح ف ص ل ل ي ل ل ء و ع ل ل .

ةمچرتل هذه لوج

ةللأل تاي نقتل نمة ومة مادختساب دن تسمل اذة Cisco تمةرت  
ملاعلاء انء مء مء نمة دختسمل معد و تمة مء دقتل ةر شبل او  
امك ةق قء نوك ت نل ةللأل ةمچرت لصف أن ةظحال مء ءرء. ةصاأل مء تءل ب  
Cisco ةلخت. فرتمة مچرت مء مء دقء ةل ةل ةفارتحال ةمچرتل عم لاعل او  
ىل إأمءءاد ءوچرلاب ةصوء و تامةرتل هذه ةقء نء اهءل وئس م Cisco  
Systems (رفوتم طبارل) ةلصلأل ةزءل ءنل دن تسمل