

فتاوه ىلع ةباجتسالا ةلاح زمر ةجلاعم نيوكت SPA300/SPA500 Series نم IP

فدهلا

عاشنال مدختسملا تاراشالا لاسرا لوكوتورب وه (SIP) لمعلال ةسلج عدب لوكوتورب تاملكملا ةرادال ةيلا وه SIP. IP لىل دننست ةكبش يف اهئاهن او اهتراداو لمعلال تاسلج عيمج نكمتي ثيحب تازيملا ضوافت رفويو، مدختسملا عقوم عاشناب حمسي امك، مهنبي اميف اهمعد متيس يتلا تازيملا ىلع قافاتالا نم ام ةسلج يف نيكراشملا، مدقتلا اناثا ام ةسلج تازيم ىلع تاريغت اراجاب حمسيو.

SPA300 و SPA500 فتاوه ىلع ةباجتسالا ةلاح زمر ةجلاعم نيوكت لاقملا اذه حرشي Series IP.

قيبطتلل ةلباقلا ةزهجالا

· (IP) تنرتنالا لوكوتورب فتاوه نم SPA300 ةلسلس.

· SPA500 ةلسلسلا نم تنرتنالا لوكوتورب فتاه.

ةباجتسالا ةلاح زمر نيوكت

يلعفالا (IP) تنرتنالا لوكوتورب فتاوه ةومجم تاراشالا لاسرا لوكوتورب يف: **ةظحالم** لىل لاقتناللقننلالحي تافم مدختسا، SIP لوكوتوربك SPA300 و SPA500 Series نم تاراشالا لاسرا لوكوتوربل SIP > تاملكملا يف مكحتلا تادادع | > زاھجلا ةرادا.

لوخد ليحست رتخاو بيولا نيوكتل ةدعاسملا ةادالا لىل لوخدلا ليحستب مق 1. ةوطخلال SIP: ةحفصحتف متي. SIP > توصلال > مدقتم > لوؤسملا

SIP Parameters			
Max Forward:	70	Max Redirection:	5
Max Auth:	2	SIP User Agent Name:	\$VERSION
SIP Server Name:	\$VERSION	SIP Reg User Agent Name:	
SIP Accept Language:		DTMF Relay MIME Type:	application/dtmf-relay
Hook Flash MIME Type:	application/hook-flash	Remove Last Reg:	no
Use Compact Header:	no	Escape Display Name:	no
SIP-B Enable:	no	Talk Package:	no
Hold Package:	no	Conference Package:	no
Notify Conference:	no	RFC 2543 Call Hold:	yes
Random REG CID On Reboot:	no	Mark All AVT Packets:	yes
SIP TCP Port Min:	5060	SIP TCP Port Max:	5080
CTI Enable:	no	Caller ID Header:	PAID-RPID-FROM
SRTP Method:	x-sipura	Hold Target Before REFER:	no
Dialog SDP Enable:	no	Keep Referee When REFER Failed:	no
Display Diversion Info:	no		
SIP Timer Values (sec)			
SIP T1:	.5	SIP T2:	4
SIP T4:	5	SIP Timer B:	16
SIP Timer F:	16	SIP Timer H:	16

Response Status Code Handling			
SIT1 RSC:	<input type="text"/>	SIT2 RSC:	<input type="text"/>
SIT3 RSC:	<input type="text"/>	SIT4 RSC:	<input type="text"/>
Try Backup RSC:	<input type="text"/>	Retry Reg RSC:	<input type="text"/>

RTP Parameters			
RTP Port Min:	<input type="text" value="16384"/>	RTP Port Max:	<input type="text" value="16482"/>
RTP Packet Size:	<input type="text" value="0.030"/>	Max RTP ICMP Err:	<input type="text" value="0"/>
RTCP Tx Interval:	<input type="text" value="0"/>	No UDP Checksum:	<input type="text" value="no"/>
Symmetric RTP:	<input type="text" value="no"/>	Stats In BYE:	<input type="text" value="no"/>

SDP Payload Types			
AVT Dynamic Payload:	<input type="text" value="101"/>	INFOREQ Dynamic Payload:	<input type="text"/>
G726r32 Dynamic Payload:	<input type="text" value="2"/>	G729b Dynamic Payload:	<input type="text" value="99"/>
EncapRTP Dynamic Payload:	<input type="text" value="112"/>	RTP-Start-Loopback Dynamic Payload:	<input type="text" value="113"/>
RTP-Start-Loopback Codec:	<input type="text" value="G711u"/>	AVT Codec Name:	<input type="text" value="telephone-event"/>
G711u Codec Name:	<input type="text" value="PCMU"/>	G711a Codec Name:	<input type="text" value="PCMA"/>
G726r32 Codec Name:	<input type="text" value="G726-32"/>	G729a Codec Name:	<input type="text" value="G729a"/>
G729b Codec Name:	<input type="text" value="G729ab"/>	G722 Codec Name:	<input type="text" value="G722"/>
EncapRTP Codec Name:	<input type="text" value="encaprtpt"/>		

ةباجتسالا ةلاح زمر ةجلاعم ةقطنم ىلإ لفسأل ريرمتلاب مق 2. ةوطخل.

لقح يف ةبسانملا (SIT) ةصاخلا تامولعمل ةمغنل SIP ةباجتسإ ةلاح زمر لخدأ 3. ةوطخل
مايق ءانثأ أطخ ثودح دنع اهليغشت متي يتلا لجسمل ةمغنل ليدب هنإ SIT1 RSC.
غراف يضارتفالا. ةطبرم ريغ ةملاكم ءارجاب لصتملا

يف هليغشت يراجلا SIT2 نينط هنع جتنيس يذلا SIP ةباجتسإ ةلاح زمر لخدأ 4. ةوطخل
مايق ءانثأ أطخ ثودح دنع اهليغشت متي يتلا لجسمل ةمغنل ليدب هنإ SIT2 RSC.
غراف يضارتفالا. ةطبرم ريغ ةملاكم ءارجاب لصتملا

اهليغشت متي يتلا SIT3 ةمغن هنع جتنيس يذلا SIP ةباجتسإ ةلاح زمر لخدأ 5. ةوطخل
ءانثأ أطخ ثودح دنع اهليغشت متي يتلا لجسمل ةمغنل ليدب هنإ SIT3 RSC.
غراف يضارتفالا. ةطبرم ريغ ةملاكم ءارجاب لصتملا

لقح يف "SIT4 ةمغن" لهليغشت ىلإ يدؤيس يذلا SIP ةباجتسإ ةلاح زمر لخدأ 6. ةوطخل
مايق ءانثأ أطخ ثودح دنع اهليغشت متي يتلا لجسمل ةمغنل ليدب هنإ SIT4 RSC.
غراف يضارتفالا. ةطبرم ريغ ةملاكم ءارجاب لصتملا

يطايتحال خسنلا مداخ ةلواحم ةداعب موقوي يذلا SIP ةباجتسإ زمر لخدأ 7. ةوطخل
غراف يضارتفالا. "RSC ل يطايتحال خسنلا ةلواحم" لوقح يف يلالابل لطلل

ةلواحم ةداعب زاهجلا موقوي نأ لبق (يناوثلابل) راطتنال لينمزل لصال لخدأ 8. ةوطخل
غراف يضارتفالا. RSC ةلواحملا ةداعب لوقح يف لهليغشت رخآ ةدمل لشفالا دعبل لهليغشتلا

تاداعبالا ظفحل تاريغيغتللا لك لاسرا ىلع رقنا 9. ةوطخل

