

فتاه ئيها م ىل ع قق ل حل ا ت ا د ا د ع ا ن ي و ك ت SPA8000

ف د ه ل ا

ة ن و ل ل ا ت ا ج ر د ل ا ر ي ي غ ت ر ا ي خ ك ح ن م ي و ه و . SPA8000 ص ي ص خ ت ع ق ل ح ل ا د ا د ع ا ت ا ز ي م ك ل ح ي ت ت
ع ق ل ح ل ا و ، ل ا ص ت ا ل ا ة د ا ع ا و ، ت ا ر ي ك ذ ت ل ل ا ب ظ ا ف ت ح ا ل ا و ، ت ا م ل ك م ل ا ر ا ط ت ن ا ل ة م د خ ت س م ل
SPA8000 ى ل ع ق ق ل ح ل ا ت ا د ا د ع ا ن ي و ك ت ة ي ف ي ك ل ا ق م ل ا ا ذ ه ح ر ش ي . ة ي ص ا ر ت ف ا ل ا

ق ي ب ط ت ل ل ل ب ا ق ل ل ا ز ا ه ل ا

SPA8000

ج م ا ر ب ل ا ر ا د ص ا

6.1.12

ع ق ل ح ل ا ت ا د ا د ع ا ن ي و ك ت

ل و خ د ل ي ج س ت ر ت خ ا و ب ي و ل ا ن ي و ك ت ل ة د ع ا س م ل ا ة ا د ا ل ا ى ل ل و خ د ل ا ل ي ج س ت ب م ق . 1 ة و ط خ ل ل
ر ط س ل ل ا ة ح ف ص ح ت ف م ت ي . L1-L8 > ت و ص ل ل ا > م د ق ت م > ل و ف و س م ل ا

Network		Voice	
Info System SIP Provisioning Regional L1 L2 L3 L4 L5 L6 L7 L8 T1 T2 T3 T4 Trunk Status			
User Login basic advanced			
Line Enable:	yes	Trunk Group:	none
Streaming Audio Server (SAS)			
SAS Enable:	no	SAS DLG Refresh Intvl:	30
SAS Inbound RTP Sink:			
NAT Settings			
NAT Mapping Enable:	no	NAT Keep Alive Enable:	no
NAT Keep Alive Msg:	\$NOTIFY	NAT Keep Alive Dest:	\$PROXY
Network Settings			
SIP ToS/DiffServ Value:	0x68	SIP CoS Value:	3 [0-7]
RTP ToS/DiffServ Value:	0xb8	RTP CoS Value:	6 [0-7]
Network Jitter Level:	high	Jitter Buffer Adjustment:	up and down

ة ي س ا س ا ل ا ت ا د ا د ع ا ل ا و ا ة م د ق ت م ل ا ت ا د ا د ع ا ل ا ي ف ن ي و ك ت ل ا س ف ن ل م ع ن ك م ي : ة ط ح ا ل م

Ring Settings			
Default Ring:	1	Default CWT:	1
Hold Reminder Ring:	8	Call Back Ring:	7
Cfwd Ring Splash Len:	15	Cblk Ring Splash Len:	15
VMWI Ring Splash Len:	10	VMWI Ring Policy:	New VM Becomes Available
Ring On No New VM:	yes		

[Undo All Changes](#) [Submit All Changes](#)

ة ق ق ل ح ل ا ت ا د ا د ع ا ة ق ط ن م ى ل ل ف س ا ل ر ي ر م ت ل ا ب م ق . 2 ة و ط خ ل ل ا

عمئاقلا نم اهنئيعت يف مدختسملا بغري يتلا ةيضارتفالا ةقلحلا رتخأ 3. ةوطخل لك . ةملاكم يقلت دنع ةيضارتفالا ةقلحلا مادختسا متي . ةيضارتفالا ةقلحلا ةلدسنملا ةملاكملل ةفلتخم ةمغن يطعي 8 ىل 1 نم راخي .

عمئاقلا نم اهمادختسا يف مدختسملا بغري يتلا زاجتجالا ريكذت ةقلح رتخأ 4. ةوطخل راطتنالا ديقي لعاقبا ريكذتلا ةقلح مادختسا متي . "زاجتجالا ريكذت ةرئاد ةلدسنملا 8 ىل 1 نم يه ةحاتملا تاراخيلا . راطتنالا ديقي لازي ال صخشلا نأ ىل ةراشال

Cfwd لوقح يف (ناوٲ 10 ىل 0 نم) ةملاكم هيحوت ةداع دنع ةقلحلا ةيادب ةدم لخدأ 5. ةوطخل *Ring Splash Len* . ناوٲ 0 وه ييضارتفالا دادعإلا .

رشؤم ةراشا قيبيبطت لبق ةديج لئاسر لوصولو دنع ةيرئادلا ةرفطلا ةدم لخدأ 6. ةوطخل *VMWI* ةقلح *Splash Len* لوقح يف (ناوٲ 10 ىل 0 نم) *(VMWI)* ةيتوصللا لئاسرلا راطتنالا ناوٲ 0 وه ييضارتفالا دادعإلا .

ةلاسر لوصولو دنع نيئرلاب فتاهلا موقبي نأ يف بغري مدختسملا ناك اذا ام رتخأ 7. ةوطخل *(VM)* ةيضارتفالا ةزهجالاب ةصاخ ةلدسنم ةمئاق دجوت ال " يف ةقلحلا نم ةديج توص ةديجال .

عمئاقلا نم راطتنالا اعادتسال اهمادختسا مدختسملا دوي يتلا ةمغنلا رتخأ 8. ةوطخل *CWT* ةيضارتفالا ةلدسنملا .

نم ةيفلخ ةملاكم ءارجال اهمادختسا يف مدختسملا بغري يتلا ةمغنلا رتخأ 9. ةوطخل *Call Back Ring* ةلدسنملا ةمئاقلا .

Cblk لوقح يف (ناوٲ 10 ىل 0 نم) ةملاكم رطح متي ام دنع ةقلحلا ةيادب ةدم لخدأ 10. ةوطخل *Ring Splash Len* . ناوٲ 0 وه ييضارتفالا دادعإلا .

نم ةيتوصللا لئاسرلا عبرمل هنييعت يف مدختسملا بغري يتلا جهنلا رتخأ 11. ةوطخل ةلدتمحم ميقي ثالث كانه . *VMWI* ةقلح جهنل ةلدسنملا ةمئاقلا :

كانه نوكت ام دنع (ةقلح) هيبننت مدختسملا يطعي — رفوتم ديجال يرهاظلا زاهجال اهتءارق متي مل ةيتوص ديرب لئاسر .

ريغت دنع (ةقلح) هيبننت مدختسملا يطعي — ارفوتم ديجال يرهاظلا زاهجال حبصي لئاسري ىل لئاسر ال نم ةيتوصللا ديربال ةبلع .

ديج يتوص ديرب لوصولو دنع (ةقلح) هيبننت مدختسملا يطعي — ديج VM لوصولو .

كب صاخلا نيوكتلا ظفحل تاريغيغتلا عيجم لاسرل قوف رقنا 12. ةوطخل

