

نم ئىياھملا ىلغ ةزىمىملا تاقىلچال طامنا SPA100 ةلسلسلا

فدەلا

ىلغ ةزىمىملا تاقىلچال تاقىلچال تاملغىم ىف ةقلىلچال طامنا نىوكت ةىفكى لاقىملا اذە حرىشى
ەنغىسى ىلغ تاقىلچال تاقىلچال تاقىلچال دىحى SPA 100 Series ىرطاننلا فتاھل ئىياھم
ەمغىن طامنا صىصخت ىلغ دادىللا اذە كدىعاسى. ةنغىم ةچنر رايىتخا ىرچى امدنغى فتاھل
ەزىمىملا تاقىلچال لىسلسلا طابىض ىف دىفم و ةفلتخىم ماقىرال ةقلىلچال

قىبىطىللا ةلباقىللا ةزەجالا

- SPA112
- SPA122

چماربىل رادىسلا

·1.3.2-xu (014)

ةزىمىم ةىقلىلچال طامنا

User 1 > تاقىلچال رىتخا و ةدىعاسملا فتاھل نىوكت ةادا ىللا لوقدىللا لىچىستىب مق 1. ةوطخىللا
1: مدخىتسىملا ةحفىصحتى متى User 2 و

User 1

Message Waiting:	no	Accept Media Loopback Request:	automatic
Media Loopback Mode:	source	Media Loopback Type:	media
Distinctive Ring Settings			
Ring1 Caller:	60(2/4)	Ring2 Caller:	60(.8/.4.,.8/4)
Ring3 Caller:	60(.4/.2.,.4/2.,.8/4)	Ring4 Caller:	60(.3/.2.,1/2.,.3/4)
Ring5 Caller:	1(.5/.5)	Ring6 Caller:	60(.2/.4.,.2/4.,.2/4)
Ring7 Caller:	60(.4/.2.,.4/2.,.4/4)	Ring8 Caller:	60(0.25/9.75)
Ring Settings			
Default Ring:	1	Default CWT:	1
Hold Reminder Ring:	8	Call Back Ring:	7
Cfwd Ring Splash Len:	0	Cbik Ring Splash Len:	0
VMWI Ring Policy:	New VM Available	VMWI Ring Splash Len:	0
Ring On No New VM:	no		

Submit Cancel Refresh

تانىوكتىللا 1 مدخىتسىملا ىلغ اھنىوكت متى تىللا ةزىمىملا ةقلىلچال طامنا لىتامت: ةطخالم
2. مدخىتسىملا ىلغ اھوارچا متىسى تىللا

1. ةزىمىملا ةقلىلچال دىش صىن وھ اذە. Ring1 Cadence لىقلىلچال ةمىقى لىخدا 2. ةوطخىللا
60(2/4) وھ ىضارتىلالا

2. ةزىمىملا ةقلىلچال دىش صىن وھ اذە. Ring2 Cadence لىقلىلچال ةمىقى لىخدا 3. ةوطخىللا
60(.8/.4.,.8/4) وھ ىضارتىلالا

3. ةزيمملا ةقلحلا دش صن وه اذه. Ring3 Cadence لقحل ةميق لخداً 4. ةوطخلا
60(.4/.2،.4/.2،.8/4) وه يضارتفالا.

4. ةزيمملا ةقلحلا دش صن وه اذه. Ring4 Cadence لقحل ةميق لخداً 5. ةوطخلا
60(.3/.2،1/.2،.3/4) وه يضارتفالا.

5. ةزيمملا ةقلحلا دش صن وه اذه. Ring5 Cadence لقحل ةميق لخداً 6. ةوطخلا
1(.5/.5) وه يضارتفالا.

6. ةزيمملا ةقلحلا دش صن وه اذه. Ring6 Cadence لقحل ةميق لخداً 7. ةوطخلا
60(.2/.4،.2/.4،.2/4) وه يضارتفالا.

7. ةزيمملا ةقلحلا دش صن وه اذه. Ring7 Cadence لقحل ةميق لخداً 8. ةوطخلا
60(.4/.2،.4/.2،.4/4) وه يضارتفالا.

8. ةزيمملا ةقلحلا دش صن وه اذه. Ring8 Cadence لقحل ةميق لخداً 9. ةوطخلا
60(0.25/9.75) وه يضارتفالا.

تاريغتلا ظفحل لاسرا قوف رقنا 10. ةوطخلا

ةمچرتل هذه لوج

ةللأل تاي نقتل نمة ومة مادختساب دن تسمل اذة Cisco تمةرت
ملاعلاء انء مء مء نمة دختسمل معد و تمة مء دقتل ةر شبل او
امك ةق قء نوك ت نل ةللأل ةمچرت لصف أن ةظحال مء ءرء. ةصاأل مء تءل ب
Cisco ةلخت. فرتمة مچرت مء دقء ةل ةل ةل ةل ةل ةل ةل ةل ةل ةل ةل ةل
ىل ةل
(رفوتم طبارل) ةل ةل ةل ةل ةل ةل ةل ةل ةل ةل ةل ةل ةل ةل ةل ةل