



Cisco IP Phone サービス の使用方法

Cisco 無線 IP 電話 7920 はネットワーク デバイスなので、ご使用のコンピュータも含め社内のネットワーク デバイスと情報を共有することができます。

Cisco CallManager のユーザ オプション Web ページを使用すると、電話サービスの設定および設定や機能の制御をコンピュータから行うことができます。Web ページで機能とサービスを設定しておく、電話機でアクセスできるようになります。

たとえば、Web ページで追加の短縮ダイヤル番号を設定すると、電話機でアクセスできるようになります。

この項では、ユーザ オプション Web ページへのアクセス方法と、電話サービスへの登録方法について説明します。設定可能な機能と、登録可能な電話サービスの詳細については、『*Web での Cisco IP Phone カスタマイズ*』を参照してください。このガイドは次の URL から入手できます。

ユーザ オプション Web ページへのログイン

ログインしてユーザ オプション Web ページを使用するには、次の手順に従います。

手順

1. ユーザ オプション Web ページの URL、ユーザ ID、およびデフォルトのパスワードをシステム管理者から入手します。
2. コンピュータで Web ブラウザを起動し、システム管理者から提供された URL を入力します。
3. ユーザ ID とパスワードを入力してから、[ログイン] をクリックします。

Cisco CallManager のユーザ オプション メニューが表示されます。

4. 「設定するデバイスまたはデバイス プロファイルを選択してください」ドロップダウンリストから、**IP Phone 7920** を選択します。

コンテキスト メニューと電話機の機能が表示されます。

5. 機能オプションをクリックして設定 Web ページを表示し、適切に選択して変更します。
 6. 変更内容を適用して保存するには、[更新] をクリックします。
 7. ユーザ オプション メニューに戻るには、[メニューに戻る] をクリックします。
 8. ユーザ オプション Web ページを終了するには、[ログオフ] をクリックします。
-

IP Phone サービスへの登録

電話機から IP Phone サービスにアクセスするには、まずコンピュータでユーザ オプション Web ページにアクセスし、IP Phone サービスに登録する必要があります。システム管理者にユーザ オプション Web ページの URL を問い合わせます。

サービスの内容は次のとおりです。

- Web ベースの情報（株式相場、映画情報、気象情報など）
- ネットワーク データ（社内カレンダー、検索可能なディレクトリなど）
- 個人アドレス帳（PAB）や PAB からのファーストダイヤル サービスなどの電話機能

項目	ログイン後の操作
サービスへの登録	[Cisco IP Phone サービスの設定] を選択します。[使用可能なサービス] ドロップダウン リストからサービスを選択し、[続行] をクリックします。指示に従って情報（ユーザ名や PIN など）を入力し、[登録] をクリックします。

項目	ログイン後の操作
登録の変更または解除	[Cisco IP Phone サービスの設定] を選択します。[登録されているサービス] パネルのサービスをクリックします。登録内容を変更して [更新] をクリック、または [登録解除] をクリックします。

IP Phone サービスへのアクセス

電話サービスに登録すると、電話メニューから次のサービスにアクセスできます。

項目	操作
使用可能な情報サービスの表示	Menu を選択してから、▶を押して Services に切り替えます。 Select を選択して登録したサービスを表示します。
情報サービスのアクセス	Menu > Services を選択します。 目的のサービスまでスクロールし、 Select を押して詳細なサービス情報を表示します。
サービスの終了	Exit と Back を押してメイン画面に戻るか、  を押します。

ヒント

- Service メニューは、メインメニューでは「**Svcs**」ソフトキーとして表示されることがあります。システム管理者がこのオプションを設定します。
- 登録可能な電話サービスの詳細については、『*Web* での *Cisco IP Phone* のカスタマイズ』を参照してください。このガイドは次の URL から

入手できます。

http://www.cisco.com/univercd/cc/td/doc/product/voice/c_ipphon/index.htm

