



## コール ピックアップ グループの削除

コール ピックアップ グループを削除するには、クエリーを作成して、削除するピックアップ グループ レコードを見つけます。

### コール ピックアップ グループの削除

コール ピックアップ グループを削除するには、次の手順を実行します。

#### 手順

- ステップ 1** BAT で、[一括管理 (Bulk Administration)] > [コールピックアップグループ (Call Pickup Group)] > [コールピックアップグループの削除 (Delete Call Pickup Groups)] の順に選択します。  
[ピックアップグループの削除 (Delete Pickup Groups Configuration)] ウィンドウが表示されます。
- ステップ 2** 最初の [検索対象: コールピックアップグループ、検索条件 (Find Call Pickup Groups where)] ドロップダウン リスト ボックスで、次のいずれかのオプションを選択します。
  - [コールピックアップグループ番号 (Call Pickup Group Number)]
  - [コールピックアップグループ名 (Call Pickup Group Name)]
  - [パーティション (Partition)]
- ステップ 3** 2 番目の [検索対象: コールピックアップグループ、検索条件 (Find Call Pickup Groups where)] ドロップダウン リスト ボックスで、次のいずれかの検索条件を選択します。
  - [が次の文字列で始まる (begins with)]
  - [が次の文字列を含む (contains)]
  - [が次の文字列と等しい (is exactly)]
  - [が次の文字列で終わる (ends with)]
  - [が空である (is empty)]
  - [が空ではない (is not empty)]
- ステップ 4** 必要に応じて、適切な検索テキストを指定します。
- ステップ 5** 複数のフィルタを追加するには、[絞り込み (Search Within Results)] チェックボックスをオンにし、[AND] または [OR] をクリックします。クエリーをさらに定義するには、[ステップ 2](#) ~ [ステップ 4](#) を繰り返します。
- ステップ 6** [検索 (Find)] をクリックして、定義したフィルタをクエリーに追加します。
- ステップ 7** [ジョブ情報 (Job Information)] 領域に、ジョブの説明を入力します。

**ステップ 8** [今すぐ実行 (Run Immediately)] オプション ボタンをクリックしてピックアップ グループを即座に削除するか、[後で実行 (Run Later)] をクリックして後で削除します。

**ステップ 9** [送信 (Submit)] をクリックして、ピックアップ グループを削除するジョブを作成します。



(注)

クエリー テキスト ボックスに情報を何も入力しないと、すべてのピックアップ グループ レコードを削除するジョブが作成されます。



注意

コール ピックアップ グループを削除するジョブを送信する前に、結果のセット全体を参照し、結果セットに表示されるすべてのピックアップ グループを削除することを確認します。

**ステップ 10** [一括管理 (Bulk Administration)] メイン メニューの [ジョブスケジューラ (Job Scheduler)] オプションを使用して、このジョブのスケジュールやアクティブ化を行います。

ジョブの詳細については、[第 82 章「ジョブのスケジュール」](#) を参照してください。

ログ ファイルの詳細については、「[BAT ログ ファイル](#)」(P.83-3) を参照してください。

## 関連項目

- 「[BAT の重要な考慮事項](#)」(P.55-1)
- 「[BAT.xlt を使用した CSV ファイルの作成](#)」(P.55-2)
- 「[テキスト エディタを使用したコール ピックアップ グループ用の CSV データ ファイルの作成](#)」(P.55-3)
- 「[既存のコール ピックアップ グループ CSV ファイルの編集](#)」(P.55-3)
- 「[コール ピックアップ グループ CSV ファイルの設定値](#)」(P.55-4)
- 「[BAT を使用した Cisco Unified Communications Manager データベースの更新](#)」(P.55-4)
- 「[Cisco Unified Communications Manager データベースを更新する場合の BAT の設定](#)」(P.55-6)