



IP Phone Messenger の設定

IP Phone Messenger (IPPM) の設定のウィンドウを使用して、すべての IPPM ユーザに適用する設定値を設定します。

IPPM 設定値の設定

IPPM 設定値を設定するには、次の手順に従います。

手順

ステップ 1 [アプリケーション] > [IP Phone Messenger] > [設定] の順に選択します。

[IP Phone Messenger の設定 (IP Phone Messenger Settings)] ウィンドウが表示されます。

ステップ 2 表 35-1 の説明に従って適切な設定を入力します。

ステップ 3 データを保存するには、ウィンドウの左上隅のツールバーに表示される [保存] アイコンをクリックします (または、ウィンドウの下部に表示される [保存] ボタンをクリックします)。

表 35-1 IP Phone Messenger の設定値

フィールド	説明
IPPM アプリケーションステータス (IPPM Application Status)	このパラメータは、アプリケーションのオンとオフを切り替えます。
アプリケーションユーザ名 (Application Username)	このパラメータは、デフォルトのアプリケーション ユーザ名を指定します。
アプリケーションパスワード (Application Password)	このパラメータは、デフォルトのアプリケーション パスワードを指定します。
最大連絡先リストサイズ (Max Contact List Size)	このパラメータは、連絡先リストの最大サイズを指定します。 範囲 : 0 ~ 100 件
最大インスタントメッセージ履歴サイズ (Max Instant Message History Size)	このパラメータは、履歴メッセージの最大数を指定します。 範囲 : 1 ~ 1000 件
サブスクリプションのタイムアウト (Subscription timeout、秒)	このパラメータは、サブスクリプションのタイムアウトを指定します。 範囲 : 100 ~ 86400 秒
パブリッシュのタイムアウト (Publish timeout、秒)	このパラメータは、パブリッシュのタイムアウトを指定します。 範囲 : 300 ~ 86400 秒
SIP 登録イベントパッケージ	このパラメータは、SIP 登録イベント パッケージのコンテンツを指定します。 デフォルト値 : プレゼンス
SIP 登録アクセプトヘッダー	このパラメータは、SIP 登録イベント ヘッダーのコンテンツを指定します。 デフォルト値 : アプリケーション /pidf+xml