

Unity Express Decode Cisco IOS 디버그 프롬프트

목차

[소개](#)

[사전 요구 사항](#)

[요구 사항](#)

[사용되는 구성 요소](#)

[표기 규칙](#)

[배경 정보](#)

[CUE 디코딩된 추적](#)

[추적](#)

[음성 메일 VXML 추적 사용](#)

[자동 전화 교환 디코딩된 프롬프트](#)

[관련 정보](#)

소개

이 문서에서는 Cisco IOS 디버그에서 Cisco CUE(Unity Express) 또는 Cisco Unity PhraseServer 디버그용 호출자에게 재생되는 프롬프트를 디코딩하는 방법에 대한 정보를 제공합니다.

Trace는 CUE용 디버그 유틸리티이며 다양한 문제를 해결하는 데 사용됩니다. 추적 기능이 활성화 되면 시스템 성능에 부정적인 영향을 미칠 수 있습니다. 이러한 문제로 인해 Cisco에서는 특정 문제에 대한 정보를 수집하기 위해 Cisco 기술 지원 요청에서만 추적을 활성화하는 것이 좋습니다. Lab 또는 유지 보수 윈도우에 있는 시스템의 경우 추적 기능을 사용하여 CUE 동작을 트러블슈팅하고 이해할 수 있습니다.

사전 요구 사항

요구 사항

이 문서에 대한 특정 요건이 없습니다.

사용되는 구성 요소

이 문서의 정보는 Cisco Unity Express 소프트웨어 및 하드웨어를 기반으로 합니다.

이 문서의 정보는 특정 랩 환경의 디바이스를 토대로 작성되었습니다. 이 문서에 사용된 모든 디바이스는 초기화된(기본) 컨피그레이션으로 시작되었습니다. 현재 네트워크가 작동 중인 경우, 모든 명령어의 잠재적인 영향을 미리 숙지하시기 바랍니다.

표기 규칙

문서 규칙에 대한 자세한 내용은 [Cisco 기술 팁 표기 규칙을 참고하십시오.](#)

배경 정보

디코더 링을 사용하면 CUE에서 디버깅을 실행할 때 프롬프트에 표시되는 내용을 확인할 수 있습니다. Cisco IOS® 소프트웨어에 익숙한 사용자는 CUE CLI(command-line interface) 및 강력한 디버그 기능에 익숙하지 않을 수 있습니다.

CUE에는 기능과 비슷하지만 몇 가지 중요한 차이가 있는 도구가 포함되어 있습니다. CUE에서 **debug** 명령이 없습니다. 대신 CUE는 **trace** 명령과 함께 호출되는 진단 유틸리티를 제공하여 커널 버퍼 내에 메모리를 기록합니다. 이 메모리 공간은 최대 10MB까지 가능하며(구성된 경우) 로컬 추적 파일(atrace.log)에 주기적으로 기록되거나, 외부 FTP 서버의 파일에 기록되거나, 둘 모두에 기록됩니다.

CUE 디코딩된 추적

추적

CUE의 추적 컨피그레이션은 시스템 성능에 부정적인 영향을 미칠 수 있습니다. 특히 활성화된 로컬 로그 파일에 쓸 때 그렇습니다. 이러한 영향에는 프롬프트 지연, DTMF(Dual-Tone Multifrequency) 톤 응답 시간, 녹음 또는 재생된 오디오의 품질 문제가 포함될 수 있습니다. 추적을 신중하게 구성해야 합니다.

음성 메일 VXML 추적 사용

`trace voicemail vxml all` 명령을 사용하면 DTMF에 대한 응답으로 재생된 DTMF와 프롬프트를 표시하도록 추적이 가능합니다. 이 추적에는 음성 메일에 대한 다른 통화를 구별하기 위한 통화 ID도 표시되며 음성 메일 TUI(Telephone User Interface) 위치도 표시됩니다.

음성 메일 VXML 추적을 사용하려면 다음 단계를 완료하십시오.

1. CUE에 로그인하려면 `service-module service-Engine <mod/slot> session` 명령을 사용합니다.
2. 음성 메일 추적을 활성화하려면 `trace voicemail vxml all` 명령을 사용합니다.
3. 로그를 보려면 `show trace buffer long` 명령을 사용합니다.

se-1-3-6-199

```
se-1-3-6-199#trace voicemail vxml all
```

```
se-1-3-6-199#show trace buffer long
```

```
Press any key to exit...
```

```
1569 03/01 21:38:57.711 voicemail vxml "TIMEOUT"  
0x00000003f5476a0b AvSubSignInENU002.wav
```

```
1569 03/01 21:39:00.016 voicemail vxml  
"login.login_password.password"  
0x00000003f5476a0b 1234
```

1569 03/01 21:39:00.868 voicemail vxml "TIMEOUT"
0x00000003f5476a0b rkoulagi-spokenName

1569 03/01 21:39:00.882 voicemail vxml "TIMEOUT"
0x00000003f5476a0b AvSubMsgCountENU128.wav

1569 03/01 21:39:00.916 voicemail vxml "TIMEOUT"
0x00000003f5476a0b AvSubMsgCountENU001.wav

1569 03/01 21:39:00.936 voicemail vxml "TIMEOUT"
0x00000003f5476a0b AvSubMenuENU002.wav

1569 03/01 21:39:01.010 voicemail vxml "TIMEOUT"
0x00000003f5476a0b AvSubMenuENU012.wav

1569 03/01 21:39:01.012 voicemail vxml "TIMEOUT"
0x00000003f5476a0b AvSubMenuENU004.wav

1569 03/01 21:39:01.013 voicemail vxml "TIMEOUT"
0x00000003f5476a0b AvSubMenuENU005.wav

1569 03/01 21:39:01.016 voicemail vxml "TIMEOUT"
0x00000003f5476a0b AvSubMenuENU006.wav

1569 03/01 21:39:04.562 voicemail vxml
"main.sub_option.msg_option" 0x00000003f5476a0b 2

1569 03/01 21:39:04.953 voicemail vxml "TIMEOUT"
0x00000003f5476a0b AvAesopCustomENU002.wav

1569 03/01 21:39:04.953 voicemail vxml "TIMEOUT"
0x00000003f5476a0b AvAddrSearchENU005.wav

1569 03/01 21:39:04.954 voicemail vxml "TIMEOUT"
0x00000003f5476a0b AvAddrSearchENU030.wav

1569 03/01 21:39:04.956 voicemail vxml "TIMEOUT"
0x00000003f5476a0b AvAddrSearchENU075.wav

1569 03/01 21:39:08.577 voicemail vxml
"addressingSubscriber.dial_by_name.ext_name"
0x00000003f5476a0b 568

1569 03/01 21:39:12.053 voicemail vxml "TIMEOUT"
0x00000003f5476a0b AvAddrSearchENU013.wav

1569 03/01 21:39:12.055 voicemail vxml "TIMEOUT"
0x00000003f5476a0b rkoulagi-spokenName

1569 03/01 21:39:12.064 voicemail vxml "TIMEOUT"
0x00000003f5476a0b AvAddrSearchENU014.wav

1569 03/01 21:39:12.066 voicemail vxml "TIMEOUT"
0x00000003f5476a0b AvAddrSearchENU031.wav

1569 03/01 21:39:12.107 voicemail vxml "TIMEOUT"
0x00000003f5476a0b play:7008

1569 03/01 21:39:12.109 voicemail vxml "TIMEOUT"
0x00000003f5476a0b AvAddrSearchENU051.wav

1569 03/01 21:39:12.110 voicemail vxml "TIMEOUT"
0x00000003f5476a0b AvAddrSearchENU024.wav

```

1569 03/01 21:39:20.182 voicemail vxml

"addressingSubscriber.name_search_and_select.select_name
" 0x00000003f5476a0b 1

1569 03/01 21:39:22.181 voicemail vxml "TIMEOUT"
0x00000003f5476a0b AvAddrSearchENU008.wav

```

이 표에서는 디버그에 대해 설명합니다.

코드	메시지
AvAesopCustomENU001	{"안녕하세요. Aesop Messaging System.터치톤 전화기에서 언제든지 내선 번호로 전화를 걸 수 있습니다.그렇지 않은 경우 연산자를 보유하십시오."}
AvAesopCustomENU002	{"사람의 이름 철자"}
AvAesopCustomENU003	{"녹음 도움말.녹음을 들으시려면 1번을 누르십시오. 녹음을 삭제하고 다시 시작하려면 3번을 누르십시오. 녹화를 중지하려면 #을 누르십시오."}
AvAesopCustomENU004	{"메시지를 들으시려면 3번을 누르십시오. 다시 녹음하시려면 4번을 누르십시오."}
AvAesopCustomENU005	{"새 메시지가 20개 이상 있습니다."}
AvAesopCustomENU006	{"그리고 20명 이상이 긴급한 경우입니다."}
AvAesopCustomENU007	{"저장된 메시지가 20개 이상 있습니다."}
AvAesopCustomENU008	{"또한 저장된 메시지가 20개 이상 있습니다."}
AvAesopCustomENU009	{"아직 새 메시지가 20개 이상 있습니다."}
AvAesopCustomENU010	{"메시지 요약 도움말.메시지 요약에서 메시지를 보낸 사람, 메시지 도착 시간 등 메시지에 대한 정보를 듣게 됩니다."}
AvAesopCustomENU011	{"메시지 메뉴 도움말.메시지를 재생한 후 이 모든 옵션을 사용할 수 있습니다.이 메시지를 반복하려면 1을 누릅니다. 저장하려면 2를 누릅니다. 메시지를 삭제하려면 3을 누릅니다. 가입자가 보낸 메시지인 경우 4를 눌러 메시지에 회신할 수 있습니다."}

	니다. 가입자에게 메시지를 전달하려면 5를 누릅니다. 새 메시지를 다시 표시하려면 6을 누릅니다. 메시지를 건너뛰고 그대로 유지하려면 #을 누릅니다.메시지 재생을 종료하려면 *.)을 누릅니다.
AvAesopCustomMENU012	{"메시지 도움말 보내기.이 메뉴를 사용하여 보내는 메시지를 변경합니다.주소를 추가하거나 변경하려면 1을 누릅니다. 메시지를 기록하거나 다시 녹음하려면 2를 누릅니다. 긴급 또는 반송 영수증과 같은 특수 배달 설정을 확인하려면 3을 누릅니다. 메시지 및 설정을 검토하려면 4를 누릅니다. 메시지를 현재 상태로 보내려면 #을 누릅니다.이 메시지 전송을 취소하고 가입자 메뉴로 종료하려면 *.)을 누르십시오.
AvAesopCustomMENU013	{"녹음을 들으시려면 1번을 누르십시오. 저장하려면 2번을 누르십시오. 다시 녹음하시려면 3번을 누르십시오. 메시지를 보내려면 #을 누르십시오.메시지 옵션을 보려면 *.)을 누르십시오.
AvAesopCustomMENU014	{"메시지 도움말 편집이 메뉴를 사용하여 메시지 녹음을 편집합니다.현재 녹음을 들으시려면 1번. 현재 녹음을 저장하려면 2번. 녹음을 삭제하고 다시 시작하려면 3번. 메시지를 그대로 보내려면 #을 누르십시오.메시지 옵션을 보려면 *.)을 누르십시오.
AvAesopCustomMENU015	{"인사말을 원하시면 1번을 누르십시오. 개인 설정을 원하시면 3번을 누르십시오.)"
AvAesopCustomMENU016	{"설치 옵션 도움말.이 메뉴를 사용하여 사서함 설정을 변경합니다.인사말을 다시 녹음하고 녹음된 이름과 같은 개인 설정을 변경할 수 있습니다.)"
AvAesopCustomMENU017	{"Cisco 메시징 시스템에 오신 것을 환영합니다.메시징 시스템을 최대한 활용하려면 잠시 시간을 내어 설정을 맞춤 설정하거나 업데이트하십시오.종료하려면 *.)을 누르십시오.
AvAesopCustomMENU018	{"제공 옵션 도움말.이 메뉴를 사용하여 특수 배송 옵션을 추가하거나 제거합니다.긴급 메시지는 일반 메시지보다 먼저 전송됩니다.긴급한 경우 1을 누릅니다. 개인 메시지는 전화를 사용하여 다른 수신자에게 전달할 수 없습니다.비공개 메시지는 3을 누르고, 메시지를 그대로 보내려면 #을 누릅니다.배달 옵션을 종료하려면 *.)을 누릅니다.
AvAesopCustomMENU019	{"경고음}"}

AvAesopCustomENU020	{"이 사서함은 사용할 수 없습니다."}
AvAesopCustomENU021	{"사서함의 다음 메시지가 만료되었습니다."}
AvAesopCustomENU022	{"다음?"}
AvAesopCustomENU023	{"만료된 메시지가 사서함에서 삭제됩니다."}
AvAesopCustomENU024	{"만료된 메시지 도움말.이 메시지는 메시지를 이 사서함에 저장할 수 있는 최대 기간에 도달했습니다.이 메시지를 반복하려면 1을 누릅니다. 최대 기간 동안 다시 저장하려면 2를 누릅니다. 삭제하려면 3을 누르고 건너뛰려면 #을 누릅니다.}
AvAesopCustomENU025	{"받은 편지함이 꽉 찼습니다.새 메시지를 받을 수 없습니다. 지금 일부 메시지를 삭제하십시오."}
AvAesopCustomENU026	{"일반 배달 사서함의 경우 9번을 누르십시오."}
AvAesopCustomENU027	{"일반 배달 사서함"}
AvAesopCustomENU028	{"일반 배달 사서함 도움말.이 목록을 사용하여 로그인할 일반 배달 사서함을 선택합니다.원하는 일반 배달 사서함이 들리면 해당 번호를 누릅니다.주 메뉴로 돌아가려면 *."}
AvAesopCustomENU029	{"영어로 1번을 누르십시오."}
AvAesopCustomENU030	{"언어 설정을 보려면 4번을 누르십시오."}
AvAesopCustomENU031	{"영국 영어는 2번을 누르십시오."}
AvAesopCustomENU032	{"일치하는 이름"}
AvAesopCustomENU033	{"죄송합니다. 연결하려는 사서함을 현재 사용할 수 없습니다.나중에 다시 전화하십시오."}
AvAesopCustomENU034	{"죄송합니다. 현재 사서함을 사용할 수 없습니다.시스템 관리자에게 문의하십시오."}
AvAesopCustomENU035	{"죄송합니다.이 확장과 연결된 사서함이 없습니다."}
AvAesopCustomENU036	{"죄송합니다. 메시지..."}
AvAesopCustomENU037	{"에 배달할 수 없습니다."}
AvAesopCustomENU038	{"다음 받는 사람에게 배달할 수 없습니다."}

AvAesopCustomENU039	{"이 사서함의 소유자가 아닙니다.시스템 관리자에게 문의하십시오."}
AvAesopCustomENU040	{"있습니다"}
AvAesopCustomENU041	{"알 수 없는 발신자"}
AvAesopCustomENU042	{"글로벌 검색을 수행하려면 #을 누르십시오."}
AvAesopCustomENU043	{"언어 설정 도움말을 보려면 선택하십시오."}
AvAesopCustomENU044	{"언어 설정이 변경되었습니다.새 설정은 다음에 시스템에 로그인할 때 적용됩니다."}
AvAesopCustomENU045	{"배달 오류 도움말.전달 오류는 메시지를 수신자에게 전달할 수 없는 경우에 표시됩니다.주소가 잘못되었거나 일시적으로 주소를 사용할 수 없는 것 같습니다.일시적인 상황이라고 생각되면 메시지를 다시 보내 보십시오.그렇지 않으면 시스템 관리자에게 도움을 요청하십시오."}
AvAesopCustomENU046	{"표준 인사말을 편집하려면 1번을 누르십시오. 인사말을 번갈아 들으시려면 3번을 누르십시오. 도움이 필요하면 0번을 누르십시오."}
AvAesopCustomENU047	{"죄송합니다.연결하려는 사서함이 꽉 찹니다.나중에 다시 시도하십시오."}
AvAesopCustomENU048	{"죄송합니다.개인 메시지를 다른 수신자에게 전달할 수 없습니다."}
AvAesopCustomENU049	{"일반 배달 사서함의 수를 더 보려면 9번을 누르십시오."}
AvAesopCustomENU050	{"죄송합니다.받는 사람 사서함이 가득 차기 때문에 녹음의 최대 길이에 도달했습니다."}
AvAesopCustomENU051	{"암호는 다음보다 클 수 없습니다."}
AvAesopCustomENU052	{"숫자 길이"}
AvAesopCustomENU053	{"녹음된 이름을 변경하려면 2번을 누르십시오."}
AvAesopCustomENU054	{"암호를 변경하려면 1번을 누르십시오."}
AvAesopCustomENU055	{"죄송합니다.이 사서함은 이미 사용 중입니다."}
AvAesopCustomENU056	{"나중에 다시 시도하십시오."}
AvAesopCustomENU057	{"새 이름을 기록하려면 신호음을 사용하여 사서함 이름을 입력하고 #을 누릅니다."}

AvAesopCustomENU058	{"새 이름을 녹음하려면 신호음에 성과 이름을 입력하고 #을 누르십시오."}
AvAesopCustomENU059	{"현재 기록된 이름을 유지하려면 *."}
AvAesopCustomENU060	{"현재 기록된 이름을 유지하려면 #"를 누르십시오.}
AvAesopCustomENU061	{"죄송합니다.받은 편지함이 가득 찼습니다.인사말은 녹음할 수 없습니다.지금 일부 메시지를 삭제하십시오."}
AvAesopCustomENU062	{"시스템에서 메시지를 받기 전에 발신자에게 표준 인사말이 재생됩니다.대체 인사말은 표준 인사말 대신 사용됩니다.휴가와 같은 특별한 경우에 사용할 수 있습니다인사말을 삭제하려면 신호음 뒤에 #을 누르십시오."}
AvAesopCustomENU063	{"죄송합니다.적어도 하나 이상의 메시지를 기록하십시오."}
AvAesopCustomENU064	{"초 길이"}
AvAesopCustomENU065	{"개인 설정 도움말.이 메뉴를 사용하여 전화 암호 또는 녹음된 이름과 같은 사용자 정보를 변경할 수 있습니다."}
AvAesopCustomENU066	{"개인 설정 도움말.이 메뉴를 사용하여 녹음된 이름을 변경합니다."}
AvAesopCustomENU067	{"및 암호"}
AvAddrSearchENU001	{"사람 이름 맞춤법"}
AvAddrSearchENU005	{"성과 이름의 철자"}
AvAddrSearchENU006	{"성과 이름의 철자를 쓰십시오."}
AvAddrSearchENU008	{"추가됨"}
AvAddrSearchENU013	{"대상"}
AvAddrSearchENU014	{"at"}
AvAddrSearchENU016	{"일치하는 이름이 2개 있습니다."}
AvAddrSearchENU017	{"일치하는 이름이 3개 있습니다."}
AvAddrSearchENU018	{"일치하는 이름이 4개 있습니다."}
AvAddrSearchENU019	{"일치하는 이름이 5개 있습니다."}
AvAddrSearchENU020	{"일치하는 이름이 6개 있습니다."}

AvAddrSearch ENU022	{"번호로 이름을 선택합니다."}
AvAddrSearch ENU023	{"새 검색의 경우 #을 누르십시오."}
AvAddrSearch ENU024	{"새 검색을 수행하려면 *."}
AvAddrSearch ENU025	{"더 이상 이름이 없습니다."}
AvAddrSearch ENU030	{"Q는 7번을, Z는 9번을 누르십시오."}
AvAddrSearch ENU031	{"내선 번호"}
AvAddrSearch ENU033	{"취소하려면 *."}
AvAddrSearch ENU037	{"내선 번호를 입력합니다."}
AvAddrSearch ENU051	{"1번."}
AvAddrSearch ENU052	{"2번."}
AvAddrSearch ENU053	{"3번."}
AvAddrSearch ENU054	{"4."}
AvAddrSearch ENU055	{"3번."}
AvAddrSearch ENU056	{"6번."}
AvAddrSearch ENU065	{"주소 검색 도움말"}
AvAddrSearch ENU066	{"이름을 맞춤식으로 입력하거나 내선 번호를 입력하여 이름을 추가합니다."}
AvAddrSearch ENU069	{"이 디렉토리는 이름 또는 확장명을 검색합니다."}
AvAddrSearch ENU070	{"각 항목을 #"}(으)로 종료
AvAddrSearch ENU072	{"키패드를 사용하여 이름의 철자를 지정합니다."}
AvAddrSearch ENU074	{"이름 추가를 중지하려면 *."}
AvAddrSearch ENU075	{"맞춤법 및 숫자 항목 사이를 전환하려면 ##을 누르십시오."}
AvAddrSearch ENU077	{"여러 일치 도움말"}
AvAddrSearch ENU078	{"이 목록을 사용하여 원하는 일치하는 이름을 선택하십시오."}
AvAddrSearch	{"원하는 이름을 들으면 번호를 누르십시오"}

ENU079	오.}")
AvAddrSearch ENU082	{"를 눌러 새 검색을 시작합니다."}
AvAddrSearch ENU106	{"죄송합니다. 일치하는 이름이 없습니다. 다른 철자를 사용해 보세요."}
AvAddrSearch ENU113	{"일치하는 이름이 너무 많습니다. 문자를 더 추가하려면 1번을 누르십시오."}
AvAddrSearch ENU117	{"이름에 문자를 더 추가합니다."}
AvAddrSearch ENU127	{"press #"}
AvAddrSearch ENU128	{"올바르지 않은 경우 *."}
AvCommonEN U001	{"어제"}
AvCommonEN U002	{"오늘"}
AvCommonEN U047	{"at"}
AvConvPause ENU008	{"press"}
AvConvUtilsE NU010	{"죄송합니다. 잘못된 선택입니다. 다시 시 도하십시오."}
AvConvUtilsE NU026	{"죄송합니다. 녹음의 최대 길이에 도달했 습니다."}
FailsafeENU	{"죄송합니다. 시스템에서 일시적으로 통 화를 완료할 수 없습니다. 나중에 다시 전 화 주세요. 안녕히 가세요."}
AvPHGreetEN U001	{"이 메시지를 보내려면 1번을 누르십시 오."}
AvPHGreetEN U002	{"이 메시지를 보통 우선 순위로 보내려면 1번을 누르십시오. 이 메시지를 긴급 우 선 순위로 보내려면 2번을 누르십시오."}
AvPHGreetEN U003	{"메시지를 들으시려면 3번을 누르십시오 . 다시 녹음하시려면 4번을 누르십시오. 추가하려면 5번을 누르십시오."}
AvPHGreetEN U005	{"전화를 거는 동안 잠시 기다려 주십시오 ."}
AvPHGreetEN U008	{"감사합니다. 메시지가 전송되었습니다 ."}
AvPHGreetEN U011	{"죄송합니다. 요청한 내선 번호를 사용할 수 없습니다."}
AvPHGreetEN U017	{"녹음"}
AvPHGreetEN U018	{"죄송합니다."}
AvPHGreetEN	{"통화 중이거나 응답하지 않습니다."}

U019	
AvPHGreetEN U020	{"통화 중입니다."}
AvPHGreetEN U021	{"죄송합니다. 확장"}
AvPHGreetEN U402	{"죄송합니다. 해당 항목을 유효한 항목으로 인식하지 못했습니다."}
AvPHGreetEN U403	{"취소하려면 6번을 누르십시오."}
Av하위 주소 메시지ENU002	{"이름을 추가하려면 1을 누르십시오. 현재 이름을 들으시려면 2번을 누르십시오. 이름을 제거하려면 3번을 누르십시오. 보내려면 #을 누르십시오."}
Av하위 주소 메시지ENU004	{"이름을 추가하려면 1을 누르고 보내려면 #을 누릅니다. 종료하려면 *."}을 누르십시오.
Av하위 주소 메시지ENU006	{"주소 메시지 도움말. 이 메뉴를 사용하여 메시지를 받을 이름 목록을 만들거나 편집합니다. 주소 목록에 개별 이름과 메일 그룹 이름을 포함할 수 있습니다. 이름을 추가하려면 1을 누릅니다. 목록에서 현재 이름을 들으려면 2를 누릅니다. 이름을 제거하려면 3을 누릅니다. 메시지를 보내려면 #을 누릅니다. 메시지 옵션을 보려면 *."}을 누르십시오.
AvOcwedENU 024	{"이 메시지를 반복하려면 1번을 누르십시오."}
Av하위 인사말 ENU001	{"현재 인사말이 표준 인사말:"}
Av하위 인사말 ENU003	{"현재 인사말이 대체 인사말:"}
Av하위 인사말 ENU004	{"이 인사말을 다시 녹음하려면 1번을 누르십시오."}
Av하위 인사말 ENU006	{"다른 인사말을 켜려면 2번을 누르십시오."}
Av하위 인사말 ENU008	{"다른 인사말을 끄려면 2번을 누르십시오."}
Av하위 인사말 ENU010	{"다른 인사말을 편집하려면 3번을 누르십시오. 인사말을 모두 들으시려면 4번을 누르십시오. 끝내려면 * 키를 누르십시오. 도움이 필요하면 0을 누르십시오."}
Av하위 인사말 ENU012	{"표준 인사말:"}
Av하위 인사말 ENU014	{"죄송합니다."}
Av하위 인사말 ENU016	{"대체 인사말:"}
Av하위 인사말	{"신호음을 통해 인사말을 녹음할 수 있습니다."}

ENU017	니다.완료되면 #을 누릅니다.")
Av하위 인사말 ENU018	{"을(를) 사용할 수 없습니다."}
Av하위 인사말 ENU019	{"표준 인사말을 편집하려면 1번을 누르십시오. 인사말을 담은 후 2번을 누르십시오. 인사말 대신 3번을 누르십시오. 도움이 필요하면 0번을 누르십시오."}
Av하위 인사말 ENU022	{"표준 인사말이 정규 업무 시간 동안 재생됩니다.정규 업무 시간 후에 닫힌 인사말이 재생됩니다.대체 인사말은 다른 모든 인사말 대신 사용됩니다.휴가와 같은 특수 상황에 사용할 수 있습니다."}
Av하위 인사말 ENU023	{"이 인사말을 다시 녹음하려면 1을 누르십시오. 계속 진행하시려면 #을 누르십시오."}
Av 하위 메뉴 ENU001	{"새 메시지를 들으시려면 1번을 누르십시오."}
Av 하위 메뉴 ENU002	{"메시지를 보내려면 2번을 누르십시오."}
Av 하위 메뉴 ENU003	{"이전 메시지를 검토하려면 3번을 누르십시오."}
Av하위 메뉴 ENU004	{"설정 옵션을 보려면 4번을 누르십시오."}
Av 하위 메뉴 ENU005	{"도움이 필요하면 0번을 누르십시오."}
Av 하위 메뉴 ENU006	{"종료하려면 *."}
Av하위 메뉴 ENU012	{"이전 메시지가 없습니다."}
Av하위 메뉴 ENU013	{"가입자 도움말.이 가입자 메뉴를 사용하여 도착한 새 메시지를 듣고, 다른 가입자에게 메시지를 보내거나, 이미 연 모든 메시지를 듣거나, 인사말 및 녹음된 이름과 같은 상태 옵션을 변경할 수 있습니다."}
AvSubMsgCountENU001	{" 새 메시지가 없습니다."}
AvSubMsgCountENU002	{" 새 메시지가 하나 있습니다."}
AvSubMsgCountENU003	{" 새 메시지가 두 개 있습니다."}
AvSubMsgCountENU004	{" 새 메시지가 세 개 있습니다."}
AvSubMsgCountENU005	{" 새 메시지가 4개 있습니다."}
AvSubMsgCountENU006	{" 새 메시지가 5개 있습니다."}
AvSubMsgCountENU007	{" 6개의 새 메시지가 있습니다."}

AvSubMsgCountENU008	{" 새 메시지가 7개 있습니다."}
AvSubMsgCountENU009	{" 새 메시지가 8개 있습니다."}
AvSubMsgCountENU010	{" 9개의 새 메시지가 있습니다."}
AvSubMsgCountENU011	{" 새 메시지가 10개 있습니다."}
AvSubMsgCountENU012	{" 새 메시지가 11개 있습니다."}
AvSubMsgCountENU013	{" 새 메시지가 12개 있습니다."}
AvSubMsgCountENU014	{" 새 메시지 13개가 있습니다."}
AvSubMsgCountENU015	{" 새 메시지가 14개 있습니다."}
AvSubMsgCountENU016	{" 새 메시지 15개가 있습니다."}
AvSubMsgCountENU017	{" 새 메시지가 16개 있습니다."}
AvSubMsgCountENU018	{" 새 메시지가 17개 있습니다."}
AvSubMsgCountENU019	{" 새 메시지가 18개 있습니다."}
AvSubMsgCountENU020	{" 새 메시지가 19개 있습니다."}
AvSubMsgCountENU021	{" 새 메시지가 20개 있습니다."}
AvSubMsgCountENU023	{" 및 하나는 긴급한 경우입니다."}
AvSubMsgCountENU024	{" 및 두 개가 시급합니다."}
AvSubMsgCountENU025	{" 및 3이 시급합니다."}
AvSubMsgCountENU026	{" 및 4 가 시급합니다."}
AvSubMsgCountENU027	{" 및 5가 시급합니다."}
AvSubMsgCountENU028	{" 및 6 이 시급합니다."}
AvSubMsgCountENU029	{" 및 7 이 시급합니다."}
AvSubMsgCountENU030	{"와 8"이 시급합니다."}
AvSubMsgCountENU031	{" 및 9가 시급합니다."}
AvSubMsgCou	{" 및 10이 시급합니다."}

ntENU032	
AvSubMsgCountENU033	{" 및 11이 시급합니다."}
AvSubMsgCountENU034	{" 및 12가 시급합니다."}
AvSubMsgCountENU035	{" 및 13이 시급합니다."}
AvSubMsgCountENU036	{" 및 14가 시급합니다."}
AvSubMsgCountENU017	{" 및 15가 시급합니다."}
AvSubMsgCountENU038	{" 및 16개가 시급합니다."}
AvSubMsgCountENU039	{" 및 17이 시급합니다."}
AvSubMsgCountENU040	{" 및 18은 긴급한 경우입니다."}
AvSubMsgCountENU041	{" 및 19가 시급합니다."}
AvSubMsgCountENU042	{" 및 20이 시급합니다."}
AvSubMsgCountENU086	{" 저장된 메시지가 하나 있습니다."}
AvSubMsgCountENU087	{" 저장된 메시지가 두 개 있습니다."}
AvSubMsgCountENU088	{" 세 개의 저장된 메시지가 있습니다."}
AvSubMsgCountENU009	{" 저장된 메시지가 4개 있습니다."}
AvSubMsgCountENU090	{" 저장된 메시지가 5개 있습니다."}
AvSubMsgCountENU091	{" 저장된 메시지가 6개 있습니다."}
AvSubMsgCountENU092	{" 저장된 메시지가 7개 있습니다."}
AvSubMsgCountENU093	{" 저장된 메시지가 8개 있습니다."}
AvSubMsgCountENU094	{" 저장된 메시지가 9개 있습니다."}
AvSubMsgCountENU095	{" 10개의 메시지를 저장했습니다."}
AvSubMsgCountENU096	{" 저장된 메시지 11개가 있습니다."}
AvSubMsgCountENU097	{" 저장된 메시지 12개가 있습니다."}
AvSubMsgCountENU098	{" 저장된 메시지 13개가 있습니다."}

AvSubMsgCountENU099	{" 저장된 메시지가 14개입니다."}
AvSubMsgCountENU100	{" 15개의 저장된 메시지가 있습니다."}
AvSubMsgCountENU101	{" 저장된 메시지는 16개입니다."}
AvSubMsgCountENU102	{" 저장된 메시지는 17개입니다."}
AvSubMsgCountENU103	{" 저장된 메시지가 18개입니다."}
AvSubMsgCountENU104	{" 저장된 메시지가 19개 있습니다."}
AvSubMsgCountENU105	{" 저장된 메시지가 20개입니다."}
AvSubMsgCountENU107	{" 또한 저장된 메시지가 하나 있습니다."}
AvSubMsgCountENU108	{" 또한 저장된 메시지가 두 개 있습니다."}
AvSubMsgCountENU109	{" 또한 세 개의 저장된 메시지가 있습니다."}
AvSubMsgCountENU110	{" 또한 4개의 저장된 메시지가 있습니다."}
AvSubMsgCountENU111	{" 또한 5개의 저장된 메시지가 있습니다."}
AvSubMsgCountENU112	{" 또한 저장된 메시지가 6개 있습니다."}
AvSubMsgCountENU113	{" 또한 저장된 메시지가 7개 있습니다."}
AvSubMsgCountENU114	{" 또한 저장된 메시지가 8개 있습니다."}
AvSubMsgCountENU115	{" 또한 저장된 메시지는 9개입니다."}
AvSubMsgCountENU016	{" 또한 저장된 메시지 10개가 있습니다."}
AvSubMsgCountENU117	{" 또한 저장된 메시지 11개가 있습니다."}
AvSubMsgCountENU118	{" 또한 저장된 메시지 12개가 있습니다."}
AvSubMsgCountENU119	{" 또한 저장된 메시지는 13개입니다."}
AvSubMsgCountENU120	{" 또한 저장된 메시지가 14개 있습니다."}
AvSubMsgCountENU121	{" 또한 저장된 메시지 15개가 있습니다."}
AvSubMsgCountENU122	{" 또한 저장된 메시지는 16개입니다."}
AvSubMsgCou	{" 또한 저장된 메시지는 17개입니다."}

ntENU123	
AvSubMsgCountENU124	{" 또한 저장된 메시지가 18개입니다."}
AvSubMsgCountENU125	{" 또한 저장된 메시지가 19개 있습니다."}
AvSubMsgCountENU126	{" 또한 저장된 메시지가 20개 있습니다."}
AvSubMsgCountENU127	{" 또한 저장된 메시지가 20개 이상 있습니다."}
AvSubMsgCountENU149	{" 아직 새 메시지가 하나 있습니다."}
AvSubMsgCountENU150	{" 아직 두 개의 새 메시지가 있습니다."}
AvSubMsgCountENU151	{" 아직 3개의 새 메시지가 있습니다."}
AvSubMsgCountENU152	{" 아직 새 메시지가 4개 있습니다."}
AvSubMsgCountENU153	{" 아직 새 메시지가 5개 있습니다."}
AvSubMsgCountENU154	{" 아직 6개의 새 메시지가 있습니다."}
AvSubMsgCountENU155	{" 아직 새 메시지가 7개 있습니다."}
AvSubMsgCountENU156	{" 아직 8개의 새 메시지가 있습니다."}
AvSubMsgCountENU157	{" 아직 9개의 새 메시지가 있습니다."}
AvSubMsgCountENU158	{" 아직 새 메시지가 10개 있습니다."}
AvSubMsgCountENU159	{" 아직 새 메시지가 11개 있습니다."}
AvSubMsgCountENU160	{" 아직 새 메시지가 12개 있습니다."}
AvSubMsgCountENU161	{" 아직 새 메시지 13개가 있습니다."}
AvSubMsgCountENU162	{" 아직 새 메시지가 14개 있습니다."}
AvSubMsgCountENU163	{" 아직 새 메시지가 15개 있습니다."}
AvSubMsgCountENU164	{" 아직 새 메시지가 16개 있습니다."}
AvSubMsgCountENU165	{" 아직 새 메시지가 17개 있습니다."}
AvSubMsgCountENU166	{" 아직 새 메시지가 18개 있습니다."}
AvSubMsgCountENU167	{" 아직 새 메시지가 19개 있습니다."}

AvSubMsgCountENU168	{" 아직 새 메시지가 20개 있습니다."}
AvSubMsgCountENU128	{" 안녕하세요."}
AvSubMsgCountENU134	{" 보유하고 있습니다."}
AvSubMsgCountENU135	{" ...매우 중요합니다."}
AvSubMsgCountENU138	{" ...새 메시지"}
AvSubMsgCountENU139	{" 맞"}
AvSubMsgCountENU140	{" ...긴급합니다."}
AvSubMsgCountENU121	{" ...저장된 메시지입니다."}
AvSubMsgCountENU142	{" Plus You have."}
AvSubMsgCountENU170	{" 아직 있습니다."}
AvSubMsgCountENU331	{"메모. 받은 편지함이 거의 가득 찼습니다. 지금 일부 메시지를 삭제하십시오."}
AvSubMsgCountENU341	{" 내용을 들으시려면 1번을 누르십시오."}
AvSubMsgCountENU342	{" 내용을 들으시려면 1번을 누르십시오."}
AvSubMsgPlayENU002	{" ...전송됨."}
AvSubMsgPlayENU003	{"메시지"}
AvSubMsgPlayENU004	{"저장된 메시지."}
AvSubMsgPlayENU006	{"긴급 음성 메시지"}
AvSubMsgPlayENU017	{"왼쪽"}
AvSubMsgPlayENU008	{"메시지 요약 도움말. 메시지 요약에서 메시지를 보낸 사람, 메시지가 도착한 시간 등 메시지에 대한 정보를 듣게 됩니다. 메시지에 대한 정보를 제어하려면 설정 옵션을 검토하십시오."}
AvSubMsgPlayENU010	{"이 메시지를 반복하려면 1을 누르고 저장하려면 2를 누르고 삭제하려면 3을 누르고, 회신하려면 4를, 건너뛰려면 #을 누릅니다. 추가 옵션 및 도움말을 보려면 0을 누르십시오."}
AvSubMsgPlayENU016	{"메시지 메뉴 도움말. 메시지를 재생한 후 이 모든 옵션을 사용할 수 있습니다. 메시

	<p>지를 반복하려면 1을 누르고 저장하려면 2를 누릅니다. 메시지를 삭제하려면 3을 누릅니다. 가입자에서 보낸 메시지인 경우 4를 눌러 메시지에 회신할 수 있습니다. 메시지를 가입자에게 전달하려면 5를 누릅니다. 메시지를 다시 새 메시지로 표시하려면 6을 누릅니다. 메시지에서 뒤로 이동하려면 7을 누릅니다. 메시지 요약을 들으려면 9를 누릅니다. 메시지를 건너뛰고 그대로 유지하려면 #을 누릅니다. 메시지 재생을 종료하려면 *.)을 누릅니다.</p>
AvSubMsgPlayENU017	{"메시지가 저장되었습니다."}
AvSubMsgPlayENU018	{"메시지가 삭제되었습니다."}
AvSubMsgPlayENU019	{"회신이 전송되었습니다."}
AvSubMsgPlayENU021	{"새 메시지로 표시됨"}
AvSubMsgPlayENU022	{"죄송합니다.이 메시지는 응답을 가져올 수 없습니다."}
AvSubMsgPlayENU023	{"회신.신호음이 나면 회신을 녹음할 수 있습니다.완료되면 #."}
AvSubMsgPlayENU087	{"이 메시지는 전달되었습니다.그런 다음 원본 메시지를 사용하여 수행할 작업을 결정합니다."}
AvSubMsgPlayENU088	{"회신이 취소되었습니다."}
AvSubMsgPlayENU090	{"죄송합니다.해당 메시지를 더 이상 사용할 수 없습니다."}
AvSubMsgPlayENU099	{"확장"}
AvSubMsgPlayENU103	{"받은 편지함이 거의 꽉 찼습니다.일부 메시지를 삭제하십시오."}
AvSubMsgPlayENU108	{"메시지 전달"}
AvSubMsgPlayENU159	{"비공개 표시"}
AvSubMsgStackENU001	{"새 메시지의 끝"}
AvSubMsgStackENU002	{"저장된 메시지."}
AvSubMsgStackENU003	{"저장된 메시지의 끝"}
AvSubMsgStackENU004	{"새 메시지"}
AvSubMsgStackENU005	{"..긴급 음성 메시지"}

AvSubSendMsgENU001	{"주소 지정을 변경하려면 1번을 누르십시오."}
AvSubSendMsgENU002	{"메시지를 보내려면 1번을 누르십시오."}
AvSubSendMsgENU003	{"녹음을 변경하려면 2번을 누르십시오."}
AvSubSendMsgENU005	{"특별 배송을 변경하려면 3번을 누르십시오."}
AvSubSendMsgENU007	{"메시지를 검토하려면 4번을 누르십시오."}
AvSubSendMsgENU008	{"메시지를 보내려면 #을 누르십시오."}
AvSubSendMsgENU009	{"메시지를 취소하고 종료하려면 *.를 누르십시오."}
AvSubSendMsgENU017	{"메시지를 보냈습니다."}
AvSubSendMsgENU018	{"메시지가 취소되었습니다."}
AvSubSendMsgENU028	{"이 메시지는 다음 주소로 전송됩니다."}
AvSubSendMsgENU021	{"이 긴급 메시지는 다음 주소로 전송됩니다."}
AvSubSendMsgENU023	{"비공개"}(으)로 표시됨
AvSubSendMsgENU027	{"이 메시지에 기록이 없습니다."}
AvSubSendMsgENU028	{"이 메시지에 주소가 없습니다."}
AvSubSendMsgENU029	{"이 긴급 메시지에 주소가 없습니다."}
AvSubSendMsgENU030	{"메시지 도움말 보내기.이 메뉴를 사용하여 보내는 메시지를 변경합니다.주소를 추가하거나 변경하려면 1을 누릅니다. 메시지를 기록하거나 다시 녹음하려면 2를 누릅니다. 긴급 또는 반송 영수증과 같은 특수 배달 설정을 확인하려면 3을 누릅니다. 메시지 및 설정을 검토하려면 4를 누릅니다. 메시지를 현재 상태로 보내려면 #을 누릅니다.이 메시지 전송을 취소하고 가입자 메뉴로 종료하려면 *.}을 누르십시오.
AvSubSendMsgENU031	{"다른 이름을 추가하려면 1을 누르십시오. 메시지를 녹음하려면 #을 누르십시오."}
AvSubSendMsgENU032	{"메시지 옵션을 보려면 1을 누르십시오. 메시지를 보내려면 #을 누르십시오."}
AvSubSendMsgENU033	{"다른 메시지를 보내려면 1을 누르십시오. 끝내려면 *."}

AvSubSendMsgENU036	{ "더 많은 사람이 메시지를 받으려면 1번을 누르십시오. 메시지를 녹음할 준비가 되었으면 #을 누르십시오. 메시지를 취소하려면 *." } 을 누르십시오.
AvSubSendMsgENU035	{ "메시지 옵션을 보려면 1을 누르십시오. 메시지를 그대로 보내려면 #을 누르십시오." }
AvSubSendMsgENU036	{ "메시지가 전송되었습니다. 새 메시지를 보내려면 1을 누릅니다. 그렇지 않으면 *를 눌러 [가입자] 메뉴로 돌아갑니다." }
AvSubSendMsgENU050	{ "신호음을 통해 메시지를 녹음할 수 있습니다. 완료되면 #을 누릅니다." }
AvSubSendMsgENU055	{ "메시지 도움말 편집이 메뉴를 사용하여 메시지 녹음을 편집합니다. 현재 녹음을 들으시려면 1번. 현재 녹음을 저장하려면 2번. 녹음을 삭제하고 다시 시작하려면 3번. 녹음에 추가하려면 4번. 메시지를 그대로 보내려면 #을 누르십시오. 메시지 옵션을 보려면 *." } 을 누르십시오.
AvSubSendMsgENU056	{ "기록이 저장되었습니다." }
AvSubSendMsgENU057	{ "감사합니다." }
AvSubSendMsgENU058	{ "다른 이름을 추가하려면 1을 누르십시오. 메시지에 대한 소개를 녹음하려면 2를 누르십시오. 메시지 옵션을 원하시면 3번을 누르십시오. 메시지를 그대로 전달하시려면 #을 누르십시오." }
AvSubSendMsgENU060	{ "소개 내용을 녹음하려면 2번을 누르십시오." }
AvSubSendMsgENU061	{ "어조에 소개사항을 기록하고 완료했다면 #을 누르십시오. 녹음 중..." }
AvSubSendMsgENU062	{ "전달이 취소되었습니다." }
AvSubSendMsgENU064	{ "더 많은 사람이 이 메시지를 받으려면 1을 누르십시오. 메시지 시작 시 소개를 녹음하려면 2를 누르십시오. 메시지 옵션을 원하시면 3번을 누르십시오. 변경 없이 메시지를 전달하시려면 #을 누르십시오. 메시지 전달을 취소하려면 *." } 을 누르십시오.
AvSubSetupMenuENU001	{ "설정 옵션." }
AvSubSetupMenuENU002	{ "인사말 및 호전환은 1번을 누르십시오. 메시지 설정은 2번을 누르십시오. 개인 설정을 원하시면 3번을 누르십시오. 도움이 필요하면 0번을 누르십시오." }
AvSubSetupMenuENU004	{ "설치 옵션 도움말. 이 메뉴를 사용하여 사서함 및 메시지 설정을 변경합니다. 인

	사말을 다시 녹음하고, 통화 호전환을 변경하고, 메시지를 재생하는 방법을 변경하고, 녹음된 이름 및 암호와 같은 개인 설정을 변경할 수 있습니다.}}
AvSubSetup메뉴ENU012	{"암호를 변경하려면 1을 누르십시오. 녹음된 이름을 변경하려면 2를 누르십시오. 디렉터리 목록을 변경하려면 3번을 누르십시오."}}
AvSubSetup메뉴ENU014	{"개인 설정 도움말.이 메뉴를 사용하여 전화 암호, 녹음된 이름 또는 디렉터리 지원 목록에 대한 정보를 변경할 수 있습니다."}}
AvSubSetup메뉴ENU015	{"개인 설정"}}
AvSubSetupMenuENU016	{"메시지 설정 도움말.이 메뉴를 사용하여 메시지를 처리하고 알리는 방법을 변경합니다.메시지가 사용자에게 전달되는 방식, 시스템에서 메뉴를 표시하는 방법, 수신 메시지에 대해 듣는 내용을 변경할 수 있습니다.설정한 개인 메일 그룹을 편집할 수도 있습니다."}}
AvSubSetup메뉴ENU020	{"인사말을 변경하려면 1을 누르십시오. 호전환을 변경하려면 2번을 누르십시오. 도움이 필요하면 0번을 누르십시오."}}
AvSubSetupMenuENU022	{"인사말 및 도움말 전송이 메뉴를 사용하여 개인 인사말을 변경합니다.내선 번호를 누르지 않고 음성 메일에 통화를 직접 라우팅하도록 통화 호전환을 설정할 수도 있습니다."}}
AvSubSetupMenuENU094	{"종료하려면 *."}}
AvSubSetupMenuENU177	{"메시지 설정"}}
AvSubSetup유틸리티ENU001	{"도움이 필요하면 0을 누르십시오. "}}
AvSubSetup유틸리티ENU002	{"녹음된 이름은 "}}
AvSubSetup유틸리티ENU003	{"기록된 이름이 없습니다."}}
AvSubSetup유틸리티ENU004	{"현재 기록된 이름을 유지하려면 * 키를 누르십시오.새 이름을 녹음하려면 신호음에 이름과 마지막 이름을 입력하고 #을 누릅니다."}}
AvSubSetup유틸리티ENU005	{"기록된 이름 도움말.녹음된 이름은 발신자를 식별합니다.또한 보내는 메시지를 식별하는 데에도 사용됩니다.이름과 성만 다른 단어 없이 녹음하세요.추가 소음을

	기록하지 않으려면 말을 마치자마자 #을 누르십시오.녹음된 이름을 삭제하려면 신호음 뒤에 #을 누르십시오.}
AvSubSetup유틸리티 ENU008	{"새 암호를 입력한 다음 #을 누릅니다."}
AvSubSetup유틸리티 ENU009	{"새 암호를 다시 입력하여 확인한 다음 #을 누릅니다."}
AvSubSetup유틸리티 ENU011	{"새 암호가 활성화 상태입니다."}
AvSubSetup유틸리티 ENU012	{"시스템을 사용하려면 유효한 암호가 필요합니다."}
AvSubSetup유틸리티 ENU014	{"암호가 변경되지 않았습니다."}
AvSubSetup유틸리티 ENU019	{"Cisco Unity에 오신 것을 환영합니다. Unity를 최대한 활용하려면 잠시 시간을 내어 설정을 맞춤 설정하거나 업데이트하십시오. 종료하려면 *."}을 누르십시오.
AvSubSetup유틸리티 ENU020	{"녹음된 이름은 다른 발신자에게 사용자를 식별합니다. 또한 다른 사람이 메시지를 남겼는지 알 수 있습니다."}
AvSubSetup유틸리티 ENU021	{"비밀번호는 메시지의 개인 정보를 보호합니다. 비밀번호는 이상이어야 합니다."}
AvSubSetup유틸리티 ENU022	{"발신자가 사용자에게 연락할 수 없는 경우 메시지를 남길 수 있습니다. 개인 인사 말을 통해 발신자가 메시지를 남기도록 권장합니다."}
AvSubSetup유틸리티 ENU023	{"... 길이가 긴 숫자입니다. 기억하기 쉽지만 다른 사람이 추측하기 어려운 비밀번호를 사용합니다. 추가 보안을 위해 때때로 비밀번호를 변경하라는 메시지가 표시될 수 있습니다."}
AvSubSetup유틸리티 ENU025	{"감사합니다. 등록을 마쳤습니다."}
AvSubSetup유틸리티 ENU031	{"현재 기록된 이름을 유지하려면 #을 누릅니다. 새 이름을 녹음하려면 신호음으로 성과 이름을 말하세요."}
AvSubSignInENU001	{"ID를 입력한 후 #을 입력하십시오. <2초 동안 침묵>"}
AvSubSignInENU002	{"암호를 입력하십시오. <1.5초 동안 침묵>"}
AvSubSignInENU003	{"죄송합니다. 입력한 내용을 듣지 못했습니다."}

AvSubSignInENU004	{"죄송합니다.올바른 항목이 아닙니다."}
AvSubSplDeliveryENU001	{"배달 옵션"}
AvSubSplDeliveryENU002	{"이 긴급 상태를 나타내려면 1번을 누르십시오."}
AvSubSplDeliveryENU004	{"긴급 배송을 취소하려면 1번을 누르십시오."}
AvSubSplDeliveryENU010	{"이 개인 항목을 표시하려면 3을 누르십시오."}
AvSubSplDeliveryENU012	{"비공개 전송을 취소하려면 3번을 누르십시오."}
AvSubSplDeliveryENU020	{"긴급 취소됨"}
AvSubSplDeliveryENU021	{"긴급한 것으로 표시됨"}
AvSubSplDeliveryENU022	{"비공개 작업이 취소되었습니다."}
AvSubSplDeliveryENU023	{"비공개 표시"}
AvSubUtilsENU027	{"이 목록에 "}
AvSubUtilsENU028	{"이름"}
AvSubUtilsENU029	{"목록을 종료하려면 #을 누르십시오."}
AvSubUtilsENU030	{"이 목록에 이름이 하나 있습니다."}
AvSubUtilsENU044	{"제거할 이름에 대한 전체 목록을 검토하려면 1을, 번호별로 이름을 제거하려면 2를, 도움말을 보려면 0을, 종료하려면 *를 누릅니다.}
AvSubUtilsENU046	{"제거할 이름이 들리면 3을 누르고, 목록을 종료하려면 #을 누릅니다."}
AvSubUtilsENU053	{"번호로 이름을 제거할 수 있습니다."}
AvSubUtilsENU061	{"이름 제거 도움말.목록에서 두 가지 방법으로 이름을 제거할 수 있습니다.전체 목록을 재생하려면 1을 누릅니다.그런 다음 제거하려는 이름을 듣자마자 삭제 키를 누릅니다.한 번에 최대 6개의 이름으로 된 번호가 있는 목록을 들으시려면 2번을 누르십시오.그러면 번호별로 이름을 선택할 수 있습니다.긴 목록에서 9를 눌러 다음 이름 집합으로 건너뛸 수 있습니다."}
음성 메일_10	{"10초 동안 음성 메일..}"}
음성 메일_20	{"10초 동안 음성 메일..}"}

음성 메일_25	{"25초 동안 음성 메일.."}
음성 메일_30	{"30초 동안 음성 메일.."}
음성 메일_40	{"40초 동안 음성 메일.."}
음성 메일_45	{"45초 동안 음성 메일.."}
음성 메일_50	{"50초 동안 음성 메일.."}
음성 메일_60	{"60초 동안 음성 메일.."}
음성 메일_15	{"15초 동안 음성 메일.."}
FORWARD_V M_30	{"30초 동안 메시지 전달..."}
회신_MSG_30	{"30초 동안 메시지 회신..."}
회신_MSG_20	{"20초 동안 메시지 회신..."}
RECORDED_ NAME1	{"비디오 전송"}
RECORDED_ NAME2	{"사친 텐둘카르"}
RECORDED_ NAME3	{"Saurav Ganguly"}
RECORDED_ NAME4	{"Rahul Drawvid"}
RECORDED_ NAME5	{"모하마드 카이프"}
RECORDED_ NAME6	{"유브라즈 싱"}
RECORDED_ NAME7	{"Javagal Srinath"}
RECORDED_ NAME8	{"자위어 칸"}
RECORDED_ NAME9	{"존 라이트"}
GDM_RECOR DED_NAME	{"심판"}
RECORDED_ GREETING1	{"저는 Sachin Tendulkar입니다.메시지 "}을(를) 남겨 주십시오.
RECORDED_ GREETING2	{"저는 비렌드라 세화입니다.메시지 "}"을 (를) 남겨 주십시오.
RECORDED_ GREETING3	{"저는 존 라이트입니다.메시지 "}"을(를) 남겨 주십시오.
녹음된_인사말	{"라비 코우라구입니다.메시지 "}"을(를) 남겨 주십시오.
0	{"0"}
1	{"1"}
2	{"2"}
3	{"3"}
4	{"4"}
5	{"5"}

6	{"6"}
7	{"7"}
8	{"8"}
9	{"9"}
10	{"10"}
11	{"11"}
12	{"12"}
13	{"13"}
14	{"14"}
15	{"15"}
16	{"16"}
17	{"17"}
18	{"18"}
19	{"19"}
20	{"20"}

자동 전화 교환 디코딩된 프롬프트

코드	메시지
아우엘컴	{"자동 전화 교환 시작"}
AAMain메뉴	{"연결하려는 사람의 전화 번호를 입력하려면 1을 누르고, 연결하려는 사람의 이름을 입력하려면 2번을 누르고, 통신사로 호전환하려면 0을 누르십시오."}
내외	{"전화 번호를 입력하고 # 키를 누르십시오."}
내선 번호	{"전화 걸기"}
전화 연결	{"연결하려는 전화 번호"}
AAOutOfService전화	{"현재 서비스가 없습니다."}
AAName다이얼	{"전화할 사람의 성을 철자 다음에 이름을 입력합니다. 문자 Q는 7번을 누르고 Z는 9번을 누르십시오."}
AAC호출	{"전화 걸기"}
AASorry	{"죄송합니다. 문제가 발생했습니다. 계속 기다려 주십시오. 곧 몇 명이 함께 올 것입니다."}
계속(_T)	{"아직 계십니까?"}
별	{"star"} en_USrecord {"1을 눌러 요일을 보내고 2를 눌러 시간을 보내고, 3을 눌러 다른 일반 단계를 실행하고, *를 눌러 종료합니다."}
a	{"a"}
b	{"b"}
c	{"c"}
d	{"d"}
e-메일	{"e"}

f	{"f"}
g	{"g"}
h	{"h"}
난	{"i"}
j	{"j"}
k	{"k"}
l	{"l"}
m	{"m"}
n	{"n"}
o	{"o"}
p	{"p"}
q	{"q"}
r	{"r"}
s	{"s"}
없음	{"t"}
u	{"u"}
v	{"v"}
x	{"x"}
y	{"y"}
z	{"z"}

관련 정보

- [CUE에서 추적 데이터 설정 및 수집](#)
- [Cisco CallManager Express/Cisco Unity Express 컨피그레이션 예](#)
- [음성 기술 지원](#)
- [음성 및 IP 커뮤니케이션 제품 지원](#)
- [기술 지원 및 문서 - Cisco Systems](#)