

# Bonjour configureren op de SG350XG en SG550XG

## Doel

Bonjour is een technologie van Apple die apparaten op hetzelfde netwerk toestaat om elkaar te ontdekken en aan te sluiten zonder extra configuratie. De SG350XG en SG550XG switches kunnen Bonjour Discovery-pakketten uitzenden die adverteren met de services die ze leveren. Deze advertenties kunnen door andere apparaten op het netwerk worden gelezen, zoals netwerkbeheertools of toepassingen van derden.

Dit document heeft tot doel u te laten zien hoe u Bonjour op SG350XG en SG550XG kunt inschakelen.

## Toepasselijke apparaten

- SG350XG router
- SG550XG router

## Softwareversie

- v2.1.0.46

## Bonjour inschakelen

Stap 1. Meld u aan bij het web configuratieprogramma en kies **Beheer > - Bonjour**. De pagina *Discover - Bonjour* wordt geopend.

 Enable'. There are 'Apply' and 'Cancel' buttons. Below is a table titled 'Bonjour Discovery Interface Control Table' with columns 'Interface Name' and 'IP Address'. The table has one row with 'OOB' and '192.168.1.101'. There are 'Add...' and 'Delete' buttons at the bottom of the table. A note at the bottom states: 'Note: Bonjour will only advertise on the IP interfaces configured in the Bonjour Discovery Interface Control Table.'" data-bbox="107 591 830 814"/>

Interface Name	IP Address
<input type="checkbox"/> OOB	192.168.1.101

Stap 2. Controleer in het veld *Discovery* het selectieteken **Enable** om wereldwijde ontdekking mogelijk te maken.

### Discovery - Bonjour

Discovery:  Enable

Stap 3. Klik op **Toepassen**. Het configuratiebestand is bijgewerkt.

### Discovery - Bonjour

Discovery:  Enable

Stap 4. De *tabel met afstandsbediening van Bonjour* geeft de interfaces weer waarop Bonjour is ingeschakeld. Als u een interface wilt toevoegen, klikt u op de knop **Toevoegen**. Het venster *Add Bonjour Discovery Interface Control* wordt geopend.

Bonjour Discovery Interface Control Table	
<input type="checkbox"/>	Interface Name IP Address
<input type="checkbox"/>	OOB 192.168.1.101
<input type="button" value="Add..."/>	<input type="button" value="Delete"/>

Note: Bonjour will only advertise on the IP interfaces configured in the Bonjour Discovery Interface Control Table.

Stap 5. Selecteer het gewenste keuzerondje in het veld *Interface* om het type interface te selecteren dat u aan de tabel wilt toevoegen en selecteer vervolgens de interface in de desbetreffende vervolgkeuzelijst.

Interface:  Unit  Port  LAG  VLAN

Unit: 1 Port: XG1 LAG: 1 VLAN: 1

Stap 6. Klik op **Toepassen**. De gespecificeerde interface wordt toegevoegd aan de tabel *met afstandsbediening van Bonjour*.

Interface:  Unit  Port  LAG  VLAN

Unit: 1 Port: XG1 LAG: 1 VLAN: 1

Stap 7. U verwijdert een artikel uit de tabel door het vakje voor dit item te controleren en op de knop **Verwijderen** te klikken.

Bonjour Discovery Interface Control Table		
<input checked="" type="checkbox"/>	Interface Name	IP Address
<input checked="" type="checkbox"/>	OOB	192.168.1.101
<input type="button" value="Add..."/>		<input type="button" value="Delete"/>

Note: Bonjour will only advertise on the IP interfaces configured in the Bonjour Discovery Interface Control Table.

## Conclusie

De instructies in dit artikel zullen u wereldwijd Bonjour op de schakelaar in- of uitschakelen. Merk op dat zelfs als Bonjour wereldwijd is ingeschakeld, alleen interfaces in de *Bonjour Discovery Interface Control*-tabel zullen adverteren met Bonjour.