

# SPA8000电话适配器上的独特振铃设置

## 目标

独特的铃声设置可帮助您为不同号码自定义铃声模式。有九种振铃类型可配置不同的振铃模式。这些独特的铃声设置用于区分同一电话线上的不同电话号码。本文档概述了在SPA8000上设置独特振铃设置的步骤。

## 适用设备

- SPA8000

## 软件版本

- 6.1.12

## 独特振铃设置

步骤1. 登录Web配置实用程序并选择“高级”>“语音”>L1-L8。系统将打开“行”页：

The screenshot displays the 'Speed Dial Settings' page in the SPA8000 Web Configuration Utility. The page is divided into several sections:

- Speed Dial Settings:** A grid of 9 input fields for Speed Dial 2 through Speed Dial 9.
- Supplementary Service Settings:** A grid of 10 dropdown menus for settings like CW Setting, Block ANC Setting, CID Setting, Dist Ring Setting, Message Waiting, Media Loopback Mode, Block CID Setting, DND Setting, CWCID Setting, Secure Call Setting, and Accept Media Loopback Request.
- Distinctive Ring Settings:** A grid of 9 input fields for Ring1 Caller through Ring9 Caller. This section is highlighted with a red border.
- Ring Settings:** A grid of 8 dropdown menus and input fields for settings like Default Ring, Hold Reminder Ring, Cfw Ring Splash Len, VMWI Ring Splash Len, Ring On No New VM, Default CWT, Call Back Ring, Cblk Ring Splash Len, and VMWI Ring Policy.

**注意：**有9行可用于配置。用户通过选择所需行号之一来指示在步骤1中需要为不同振铃设置配置哪条线路。

### Distinctive Ring Settings

Ring1 Caller:	1112245	Ring2 Caller:	4444401
Ring3 Caller:	1188273	Ring4 Caller:	0091186
Ring5 Caller:	1234563	Ring6 Caller:	1192758
Ring7 Caller:	1222222	Ring8 Caller:	1111111

步骤2.在“行”页面上，向下滚动到“区别振铃设置”部分。

步骤3.在“铃声(1-9)”字段中输入呼叫方号码模式以播放区别性铃声/呼叫等待音(CWT)1、2、3、4、5、6、7、8或9。默认情况下为空。

**注意：**要修改独特的振铃和CWT，请参阅文章“SPA8000电话适配器上的呼叫转移设置”和“在SPA8000电话适配器上配置振铃设置”。

步骤4.单击“提交所有更改”。