

تامولعم لدابت اناثا ةيصوصخلا معد وأ CSSM يف ليجستلا دنع دعب نع سايقلا يعانصلا رمقلا

تايوتحملا

[ةمدقملا](#)

[ةيساسألا تابلطتملا](#)

[تابلطتملا](#)

[ةمدختسملا تانوكملا](#)

[ةيساسأ تامولعم](#)

[ءارجالا](#)

[ةحصللا نم ققحتلا](#)

[CSSM مدختسم ةهجاو تاريغيغتو صيخرتلا ةرادا](#)

[اهاخالص او اطاخال فاشكتسا](#)

ةمدقملا

جمانربلا ريديم عم ليجستلا دنع CUCM تامولعم ةيصوصخ معد ةيفيك دننتسملا اذه فصي
يعانصلا رمقلا وأ Cisco نم (CSSM) يكذلا.

ةيساسألا تابلطتملا

تابلطتملا

عوضوم اذه نم ةفرعم تنأ يقولتي نأ يصوي cisco:

- Cisco Unified Communications Manager (CUCM)، 12.5 رادصلإا

ةمدختسملا تانوكملا

Cisco Call Manager نم 12.5 رادصلإا يل دننتسملا اذه يف ةدراولا تامولعمل دننتست

نيوكتب دننتسملا اذه يف ةمدختسملا ةزهجالا عيمج تأنب. ةصاخ ةيلمعم ةييب يف ةدوجوملا ةزهجالا نم دننتسملا اذه يف ةدراولا تامولعمل اءاشنإ مت
رمأ يال لمحتحمل ريثأتلل كئمهف نم دكأتغ، ليغشتلا ديقتا كئبش تناك اذإ. (يضارتفا) حوسمم

ةيساسأ تامولعم

لاسرا متي ام ةداع، يعانصلا رمقلا وأ CSSM عم CUCM جتنم ليجست ةلواجم دنع
يعانصلا رمقلا وأ CSSM يل ليجسم بلط لاسرا متي ام دنع Hostname و CUCM IP

يل IP ناو نع وأ فيضملا مسال لسري CUCM دع ي مل، هذه ةيصوصخلا ةزيم نيكم مت درجم ب
يل (جتنم ليجست لك لديرفال) UDI لسري هنإف، كلذ نم الديو، يعانصلا رمقلا وأ CSSM
جتنملا ليجست اناثا يعانصلا رمقلا مءاخ وأ CSSM

ءارءال

1. وأ ففضملا مسا كراشت ال ع برملا نم لوؤسملل ققحتف ؁ ةفص و صءال هذه نففكم تل ؁ ةر و صلل فف ءصوم وه امك ؁ لقلل ءءء نم ص Cisco عم IP ناونع.

Configure how the product instance will communicate with Cisco.

Direct - product communicates directly with Cisco licensing servers. URL : <https://tools.cisco.com/its/service/oddce/services/DDCEService>

Transport Gateway - proxy data via Transport Gateway or Smart Software Manager satellite. URL :

HTTP/HTTPS Proxy - send data via an intermediate HTTP or HTTPS Proxy. IP Address/Host Name :
Port :

Do not share my hostname or IP address with Cisco.

2. ةلءسم رفء ةلء فف ءءنملا لءم نم ءكألل ءءف ؁ هذه رافءءال ةنء نففكم تل.
3. فف ةفءءل صءفءارءل ةراء ءمءء لءفءشء ةءاع ءمء ؁ هذه رافءءال ةنء نففكم ءعب ءففءلءل.

Status
Status: Ready

Configure how the product instance will communicate with Cisco.

Direct - product communicates directly with Cisco licensing servers. URL : <https://tools.cisco.com/its/service/oddce/services/DDCEService>

Transport Gateway - proxy data via Transport Gateway or Smart Software Manager satellite. URL :

HTTP/HTTPS Proxy - send data via an intermediate HTTP or HTTPS Proxy. IP Address/Host Name :
Port :

Do not share my hostname or IP address with Cisco.

Cisco Smart License Manager service will restart to update the changes

Cancel OK

4. ةر و صلل هذه فف ءصوم وه امك ةبلللمل فف طءء انهف ؁ ءءءب ءمءءل لءفءشء ةءاع ءءءمب ؁ ءءءب لقلل ءءءءل ءفءءمء.

Status



Cisco Smart License Manager service restarted and Transport settings updated successfully.

Configure how the product instance will communicate with Cisco.

Direct - product communicates directly with Cisco licensing servers.

URL : <https://tools.cisco.com/its/service/oddce/services/DDCEService>

Transport Gateway - proxy data via Transport Gateway or Smart Software Manager satellite.

URL :

HTTP/HTTPS Proxy - send data via an intermediate HTTP or HTTPS Proxy.

IP Address/Host Name :

Port :

Do not share my hostname or IP address with Cisco.

5. تاريخي غتال هذه ارجا دع ب جت نمل ل لث م ليجست ةداع ا ب جي .

ةحصلال نم ققحتال

م دختسم ةه جاو تاريخي غتو صي خرتال ةرادا

UDI مادختساب جت نمل ل لث م سا ضرع متي ، ةي صوصخلل هذه رايتخال ةناخ ني كمت دع ب جت نمل ل لث م صاخال .

ةي صوصخلل ا عضو ل لث م متي ، ةروصلال هذه في .

License Management

Smart Software Licensing

Registration Status

[Registered](#)

License Authorization Status

[Authorized](#) (Tuesday, February 12, 2019 10:31:55 AM IST)

Smart Account

BU Production Test

Virtual Account

TAC-CollabTesting

Product Instance Name

cucm125.anton.lab

Export-Controlled Functionality

Allowed

Transport Settings

Direct [View/Edit the Licensing Smart Call Home settings](#)

Licensing Mode

Enterprise

Name	Product Type	Last Contact
ccm12pub	UCL	2018-Dec-23 23:19:23
cer	UCL	2019-Feb-11 12:30:41
cucm125	UCL	2019-Feb-12 08:13:44
cucm125.anton.lab	UCL	2019-Feb-12 05:02:13

ةي صوصخلل ا عضو ني كمت متي ، ةروصلال هذه في .

License Management

Smart Software Licensing

Registration Status	✓ Registered
License Authorization Status	✓ Authorized (Tuesday, February 12, 2019 4:05:48 PM IST)
Smart Account	BU Production Test
Virtual Account	TAC-CollabTesting
Product Instance Name	UDI_PID:UCM;UDI_SN:707a0;
Export-Controlled Functionality	Allowed
Transport Settings	Direct View/Edit the Licensing Smart Call Home settings
Licensing Mode	Enterprise

General	Licenses	Product Instances	Event Log
---------	----------	--------------------------	-----------

Name ▼	Product Type	Last Contact
UDI_PID:UCM; UDI_SN:707a0;	UCL	2019-Feb-12 10:36:35
prema1try	UCL	2018-Dec-25 00:24:48
divyacucm12	UCL	2019-Feb-12 08:58:54

اهحالصإو ءاطخأل افاشكتسا

: ةلكشم يء دوجو ةلاحي في ءالچسلا هذه عيچت ىلا ةچال

رم اوأل رطس ةهچاو: `activex/cm/trace/slm/log4j/slm.log`

1. نم اعزج ةيكدذلا لم اوعل ءالچس حبصت

2. في لزنم لاب لاصءال ءالچس ةباتك مء:

`activex/cm/trace/slm/log4j/gch.log`

`activex/cm/trace/slm/log4j/tp.log`

ةمچرتل هذه ل و ح

ةلأل تاي نقتل ن م ة و مچ م ادخت ساب دن تسم ل ا ذه Cisco ت مچرت
م ل ا ل اء ان ا ع مچ ي ف ن م دخت س م ل ل م عد و ت ح م م ي دقت ل ة ي ر ش ب ل و
امك ة ق ي ق د ن و ك ت ن ل ة ي ل ا ة مچرت ل ض ف ا ن ا ة ظ ح ال م ي ج ر ي . ة ص ا خ ل ا م ه ت غ ل ب
Cisco ي ل خ ت . ف ر ت ح م مچرت م ا ه م د ق ي ي ت ل ا ة ي ف ا ر ت ح ال ا ة مچرت ل ا ع م ل ا ح ل ا و ه
ي ل ا م اء ا د ع و ج ر ل ا ب ي ص و ت و ت ا مچرت ل ا هذه ة ق د ن ع ا ه ت ي ل و ئ س م Cisco
Systems (ر ف و ت م ط ب ا ر ل ا) ي ل ص ا ل ا ي ز ي ل ج ن ا ل ا دن ت س م ل ا